

## 60米单网线一分二分配延长器

产品名称	60米单网线一分二分配延长器
公司名称	深圳市鑫浩悦科技有限公司
价格	195.00/台
规格参数	品牌:中性 型号:XHYEX07
公司地址	深圳市宝安区西乡街道航城大道172号安乐工业区B1栋4楼
联系电话	18170576900 15112336262

## 产品详情

### 特点

支持HDMI1.4a

支持3D

支持1080P/60Hz

支持3.4Gbps., TMDS340Mhz

支持8/10/12

支持AWG26, 10, 15

支持CAT-6

支持5V/1A

??????

1. 用一根HDMI线缆将信号源与延长器的发射端连接起来，线缆最长可达15米
2. 用一根HDMI线缆将显示端与延长器的接收端连接起来，线缆最长可达20米
3. 用一根cat5e线或者cat6线（推荐使用）来代替HDMI线将延长器的发射端和接收端连接起来，最长可传输60米
4. 将发射器和接收器连接上电源，POWER灯为红色长亮

????:

??????????CAT5e??CAT6??	??60?
HDMI??	24/50/60fs/1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i
??????????	DTS-HD/Dolby-trueHD/DTS/Dolby-AC3/DSD
HDMI??	24/50/60fs/1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i
??????????	DTS-HD/Dolby-trueHD/DTS/Dolby-AC3/DSD
???????	340MHz
???????	3.4Gbps
???????	0.5~1.5Volts p-p
??DDC??	5Volts p-p (TTL)
??HDMI????	?15m AWG26??HDMI?????
??HDMI????	?20m AWG26??HDMI?????
??????TX	460mA
??????RX	150mA
?????????	???? (50HZ, 60HZ) 100V-240V;????5V/1A
???????	(-15 to +55?)

??????.....5 to 90%RH (???)

TX?? (? x? x?).....93x80x25 (mm)

TX??.....164g

RX?? (? x? x?).....80X45X23(MM)

RX??.....112g

????:

1.TX???X1?RX???X2

2. 5V/1A ?????x3

3.????

????:

????????????????????????????

1. 要远离潮湿、高温、多尘、腐蚀性及氧化性气体环境以免损坏。
2. 所有部件应避免强烈振动，不得碰撞、敲击、跌摔，以免损坏。
3. 请勿用湿手接触本机电源适配器插头 4. 从电源插座上拔掉适配器插头时,请握住插头,不要拉电源线.
5. 机器不用时请关掉电源(长期不用时请拔掉电源适配器插头)
6. 请勿开启机盖,切勿接触机内任何器件. 7. 必须使用厂家提供或经厂家认可的电源适配器

??

??

????

???????

1

???

1??????????????????.

2??????????.

2

???

1? ?????????????????.

2? ?????????????????.

3? ???????????.

4? ???????????.

5? ?????HDMI?????HDMI??.

3

????

1? ??????,?????????

2? ?????HDMI?????HDMI??