

YJ-06型智能保护器供货及时服务好

产品名称	YJ-06型智能保护器供货及时服务好
公司名称	济宁市鼎坤机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:鼎坤 型号:YJ-06型
公司地址	山东省济宁市任城区豪德商贸城C区1街3栋一至二层092号房
联系电话	0537-3711988 13053725800

产品详情

优质 YJ-06型智能保护器性能卓越,品质过硬,YJ-06型智能保护器操作简单,值得信赖,详情联系130-537-25800。

YJ-06型智能保护器功能

- 1、过载保护
 - 1.1、对起动机负荷侧出现的持续过载,实施反时限保护并报警。
 - 1.2、对起动机负荷侧出现的断续过载,进行能量释放和积累运算,实施反时限保护并报警。
 - 1.3、过载保护时,其特性应按表一的规定表一过载反时限特性表整定倍数标准动作时间起始条件 $1.05 \times I_e 2h$ 不动作冷态 $1.20 \times I_e 5 \sim 20Min$ 热态 $1.50 \times I_e 60 \sim 180S$ 热态 $6.00 \times I_e 6 \sim 8S$ 冷态其中 I_e 代表电磁起动机上整定的额定工作电流。
- 2、短路保护对起动机负荷侧出现的短路故障,进行定时限速断保护。
- 3、主电路漏电闭锁保护主电路对地绝缘电阻降低到表二的动作值时,实现主电路漏电闭锁。当对地绝缘电阻上升到动作值约1.5倍时,应解除主电路漏电闭锁。表二单相对地漏电阻值主电路额定电压(V)单相漏电闭锁动作值(K)解锁值(K)3807k 20%1166022k 20%33114040k 20%634、低电压保护当电网电压降低到额定电压一定倍值时(可以整定,一般为 $0.600U_e$)可靠保护。低电压保护动作延时时间可设为1秒、3秒、5秒或关闭。
- 5、过电压保护当电网电压高于额定值一定倍值时(可以整定,一般为 $1.20U_e$)可靠保护。
- 6、电网实时电流电压显示:显示当前电网电压及三相负载电流值,精度 $\pm 5\%$ 。
- 7、断相与三相不平衡保护可对三相负载的电流断相保护,可根据默认的不平衡系数值对三相负载进行相不平衡保护,动作时间可以整定。
- 8、故障原因记忆功能,有前20次故障分断原因详细记录。