

高精度差分探头N1070Apro(50MHz,7KVp-p)

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 高精度差分探头N1070Apro(50MHz,7KVp-p) |
| 公司名称 | 广州德肯电子股份有限公司 |
| 价格 | .00/套 |
| 规格参数 | 品牌:PINTECH品致 型号:N1070pro |
| 公司地址 | 黄埔区穗东街道西成中街东侧联东U谷科技总部 港一期四号楼A1栋10楼 |
| 联系电话 | 13825138576 |

产品详情

内设自动归零，电压过载保护，可匹配任何厂牌示波器输入阻抗。
电池/6V稳压电源适配器供电，室内外使用更方便。
50Hz~1KHz频率段，0.5%高精度，更准确的测试数据。

| | |
|------------------------|---|
| 型号 | N1070Apro |
| 频宽 | 50MHz |
| 误差 | ± 0.5% (50Hz ~ 1KHz) |
| 输入阻抗 | 10M //2 p F each side ground |
| 输出电压 | |
| -Swing(into 50 K load) | 7V |
| -Offset(typical) | < ± 5Mv |
| -输入阻抗 (typical) | 50 (for using 1M ohm input system oscilloscope) |
| 供应电源 | |
| -外接 | power leads |
| BNC长度 | 90cm |
| 测试线长度 | 60cm |
| 重量 | 500g |
| 尺寸(L × W × H) | 84x36x245mm |
| 衰减比例 | 1:1000/100 |
| 共模互斥比CMRR(typical) | -80dB@60Hz,-50d B@100KHz |
| 输入差动电压 | 7000V@1/1000 |
| (Peak to Peak) | 700V@1/100 |
| 输入与地电位差(Peak to Peak) | 7000V@1/1000 & 700V@1/100 |
| 共模互斥比(CMRR) | 1000V rms CAT |

更多产品型号参数欢迎来电咨询！