

C+L波段光纤放大器EDFA

产品名称	C+L波段光纤放大器EDFA
公司名称	上海量青光电技术有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	品牌:量青光电 型号:光纤放大器 EDFA:VCSEL激光器
公司地址	上海市奉贤区奉城镇东街98号13幢1176室(注册地址)
联系电话	021-64778883 17317628715

产品详情

量青光电提供的各种掺杂光纤放大器，满足各个领域对EDFA的要求：

????????L????????????????????????????????????C+L????????????C????????????1.0um????????

C+L波段掺铒光纤放大器

C+L Band EDFA (Erbium doped Fiber Amplifier) PDF资料下载

Description:	
The C+L Band EDFA (Erbium doped Fiber Amplifier), operating wavelength 1525-1604nm, optical input power 15-24dBm. OEM model is well available on customer's special request.	
Applications:	Features:
Analog and digital CATV system	Intelligent MPU monitor

Long distance transmission system

High output and high gain

Access network

Low noise figure

LANs and WANs

User friendly interface RS-485

Parameter	Unit	Specification		
		Min	Typ	Max
Part No.	-	LQ-EDFACL-P		
Operating wavelength	nm	1525		
Optical input power	dBm	-3		
Optical output power	dBm	15		
Noise figure(0dBm input)	dB	5.5		
PDG	dB			
Pump remnant to output	dBm			
Pump remnant to input	dBm			
Return loss(EDFA off)	dB	40		
Power supply	V(AC)	100		2
Power Consumption	W	8		2

Operating temperature	?	-5		
Storage Temperature	?	-20		
Users interface	-	LCD shows internal operating parameters and a		
Network interface	-	RJ-45 or RS-232		
Dimensions (LxWxH)	mm	90x70x19(Module), 483x320x220x90(B		

联系人: Michael 李 (欢迎来电)
 公司电话: 021-64778883 (欢迎咨询)