

# PINTECH品致高频差分探头PT-5108(150MHz , 800Vp-p )

产品名称	PINTECH品致高频差分探头PT-5108(150MHz , 800Vp-p )
公司名称	广州德肯电子股份有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:PINTECH品致 型号:PT-5108 名称:有源差分探头
公司地址	黄埔区穗东街道西成中街东侧联东U谷科技总部 港一期四号楼A1栋10楼
联系电话	13825138576

## 产品详情

PT-5108差分探棒提供一个安全的绝缘仪器给所有示波器使用，它可以转换由高输入的差动电压（ 800V峰峰值）进入一个低电压（ 2V），并且显示波形在示波器上，使用频率高达150MHz，非常适合大电力测试、研发使用；差分探棒输出标示是设计在操作示波器50 的输入阻抗的相对衰减量；PT-5108为高灵敏设计，动态范围之大前所未见，衰减档位X20,X200。

型号	PT-5108
频宽 ( 50 load-3Db )	150MHz
输入差分电压	± 40V ( DC+AC peak ) ,约28Vrms at X20 ± 400V ( DC+AC peak ) ,约280Vrms at X200
衰减比例 ( Switchable )	× 20. × 200
输入阻抗 ( Differential )	20M //5PF
输入阻抗 ( Each )	10M //10PF each side to ground
CMRR	60Hz: 80dB;100Hz:60dB;1MHz:50dB
噪音	1mVrms
误差	± 2%
醉大输出电压	± 2V
示波器输入阻抗	50
耗电量	5V DC
尺寸/重量	220x85x30/450g

欢迎来电询价！