

河北有制作led显示屏的厂家吗

产品名称	河北有制作led显示屏的厂家吗
公司名称	河北冠美电子科技有限公司
价格	5966.00/平方米
规格参数	品牌:冠美科技
公司地址	河北省石家庄市裕华区南二环东路20号河北师范大学科技园A座1609
联系电话	0311-89210088 18032124499

产品详情

LED显示屏布线指南，保定LED屏,保定LED电子显示屏,保定LED全彩屏，保定LED显示屏维修，保定LED显示屏价格，保定有制作led显示屏的厂家吗，定州LED显示屏生产厂家，定州led显示屏价格，定州LED广告屏安装维修

LED显示屏的故障有很多都是因为安装不当引起的，所以在安装LED显示屏的需要严格安装安装你步骤来操作，特别是第一次安装的时候，这样可以减少错误发生，下面由重庆LED显示屏厂家特意说说LED显示屏安装时布线方法步骤。

- 1、检查电源电压，找出直流正负连接开关电源，将220V电源线连接到开关电源，(确认连接正确后，连接到AC或者NL接线柱)然后插上电。会发现电源有个灯会亮，然后用万用表，直流档测量一下V+和V-之间的电压，确保电压在4.8V-5.1V之间，旁边有个旋钮，可以十字螺丝刀调节一下电压。为了减少屏幕发热延长寿命，在亮度要求不高的场合，可以把电压调节到4.5V-4.8之间。确认电压没有问题后，断开电源，继续组装其他部分。
- 2、先把电源关闭。将V+连接红色线，V-连接黑线，分别连接到控制卡和LED单元板，黑线接控制卡和电源的GND。红线连接控制卡的+5V和单元板的VCC。每个单元板1条电源线。完成后，请检查，连接是否正确。
- 3、连接控制和单元板，用做好的排线，连接。注意方向，不能接反。请注意，单元板2个16PIN的接口，1个是输入，1个是输出，靠近74HC245/244的是输入，将控制卡连接到输入。输出连接到下一个单元板的输入。
- 4、连接RS232数据线，将做好的数据线一头连接电脑的DB9串口，另一头连接控制卡，将DB9的5脚(棕)连接到控制卡的GND，将DB9的3脚(棕白)连接到控制卡的RS232-RX。如果你的PC没有串口，可以到电脑城买条USB转RS232串口的转换线。
- 5、再次检查连线，是否正确，黑线连接的是-V和GND。红线连接的是+V和VCC +5V。

6、接通220V，正常情况下，电源灯亮，控制卡亮，屏幕有显示。如果不正常，请检查连线。或者查看错误检修。

如果屏幕出现两个单元板显示相同的内容，请把用软件设定屏幕的大小为8个汉字。保定有制作led显示屏的厂家吗，定州LED显示屏生产厂家，定州led显示屏价格，定州LED广告屏安装维修

河北冠美电子科技有限公司

联系人：杨经理

电话：15930882287

公司官网：www.guanmeikeji.cn