

# HNLC-303相序识别仪

产品名称	HNLC-303相序识别仪
公司名称	武汉华能联创电气有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	品牌:华能联创 型号:HNLC-303 显示域:显示域：38mm × 26mm
公司地址	武昌区民主路428号（小东门建材市场四楼418号）
联系电话	027-88040496 18971541447

## 产品详情

HNLC-303相序识别仪完全脱离传统的相序检测方法，传统的相序检测是必须将三相电线的接线柱拨开，将相序表的三个裸露鳄鱼夹或测试针连接到裸露的3条火线上，而HNLC-303相序识别仪采用钳形非接触感应式测量，不用拨开电线，无需接触高压裸露火线，直接将三个超感应高绝缘钳夹分别夹住三相火线的绝缘外皮即可检测相序，同时显示三相电源相序的正相或逆相状态。该产品体积小，重量轻，易于携带。

### 产品特征

1.HNLC-303相序识别仪的3个超感应高绝缘钳夹采用坡莫合金材料制作，坡莫合金具有很高的弱磁场导磁率，大大提高了检测感应的灵敏性和可靠性。其显示采用豪华宽大蓝屏LCD，显示一目了然。

2.同时具有活线检查、简易检电、火线识别、缺相判断、断线位置查找、线路检修等功能。

3.使用安全、省时、快捷、方便，大大提高了现场测试的安全性，切实保护了操作人员的人身安全，增长了生产力！是三相电源相序、电机检测、线路检修的安规仪表！

## 产品别称

相序仪、检相仪、非接触型检相器

## 技术参数

1. 功能：检相（正相，逆相）、活线检查、简易检电、缺相判断、断路查找、线路检修。
2. 电源：DC3V 2节5号锰合金电池(R6P)，连续使用时间约200小时。
3. LCD尺寸：40mm × 33.5mm；显示域：38mm × 26mm。
4. LCD显示模式：HTN豪华蓝屏。
5. 活电范围：AC70 ~ 600V，40 ~ 70Hz(正弦波连续输入)。
6. 可钳导线尺寸：外径18mm（相当导线截面积120mm<sup>2</sup>）的绝缘电线。
7. 显示：**【正相】**4个检相灯和1个箭头灯按顺时针方向顺次亮灯；  
**【逆相】**4个检相灯和1个箭头灯按逆时针方向顺次亮灯；  
**【活电】**电压设定范围内R-S、S-T灯点亮。  
**【缺相】**R-S、S-T灯不亮  
**【断路】**R-S、S-T灯不亮
8. 开机指示：开机后，LCD背光灯亮，开机指示灯亮。
9. 自动关机：开机约3分钟后，仪表自动切断电源。
10. 仪表尺寸：宽高厚70mm × 75mm × 30mm。
11. 钳夹引线长：0.5m。

HNLC-303相序识别仪详细技术参数请咨询武汉华能联创电气有限公司的客服，厂家报价，可定制