

# 银联YLE402U刷卡器 农村医保刷卡器

产品名称	银联YLE402U刷卡器 农村医保刷卡器
公司名称	广州迅卡智能科技有限公司
价格	70.00/台
规格参数	
公司地址	广州市增城区新塘镇友谊一横街1号（办公楼）1108房
联系电话	020-32176781 15113871852

## 产品详情

广州迅卡智能科技有限公司

联系人：辜小姐 电话：15113871852 qq:1642693100

固定电话020-32176781 微信：a15113871852 qq邮箱:1642693100@qq.com

### 产品介绍

磁卡读卡机是用于读取磁卡信息的设备，又叫磁卡读卡器、磁条卡读卡机，磁卡阅读机，磁卡刷卡机，磁卡查询机，磁卡读磁机等，通常是由一个物理外壳、一个磁头和一套编码解码电路、指示灯等几个部件构成。

磁卡读卡机类型：

- 1、从机体功能上分：卡槽式磁卡读卡机和小键盘磁卡读卡机。
- 2、从读取的磁卡轨道上分：第1轨磁卡读卡机，第2轨磁条读卡机，第3轨磁条卡读卡机；1&2双轨磁卡读卡机，2&3双轨磁条读卡机；一二三全轨磁条卡读卡机。
- 3、从与电脑或终端的连接端口分：PS/2键盘口，RS232串口，仿真键盘输出USB，仿真串口输出USB，手机MIC接口等。
- 4、从磁条数据的处理上分普通磁条读磁器与磁条数据采集器。

### 厂家介绍

广州迅卡智能科技专业从事磁条卡、条码卡、IC卡、ID卡及智能卡等读写设备、应用软件等的研制、生产的高科技企业，拥有自主研发、生产能力，可根据客户需要开发、定制各类卡读写机器，能根据客户的应用软件开发匹配的磁条卡、ID卡、IC卡、智能卡读写卡机具。

## 产品概述

YLE-400磁卡/条码读卡器阅读器系列专为银行、税务、股市、商检、邮电等行业配套设计，用于磁卡/条码卡/ID卡信息的读取及传送。本产品集磁卡/条码卡/ID卡译码及数据发送功能于一体，支持双向刷卡操作。具有键盘仿真输出、RS-232串口输出、USB输出。

YLE-400系列生产的磁卡阅读器采用本公司自己生产的优质磁卡阅读机芯，配以设计合理，制作精良的塑料模具。产品具有外形美观，结构牢固，读卡性能优良的特点。特别是其对各种磁卡（磁性强弱不同）的兼容性好，抗电磁干扰能力强，磁头寿命长，对磁卡损伤小的特点，尤其受到国内客户的欢迎。

YLE-400系列磁卡阅读器可以识读符合ISO标准的第1，第2，第3磁道的磁条编码信息，完全符合ANSI/ISO技术标准。支持双向读卡操作。

YLE-405条码卡阅读器采用OE自产优质光电传感器机芯，具有读卡灵敏度高，读码景深范围大，抗环境光干扰能力强的特点，外形美观，结构牢固。YLE-405条码阅读常用的条码符号，可见与红外条码兼容，采用手动划卡方式，支持双向读卡操作。

## 主要特点

刷卡机可双向、高低速读取卡片。

电源来自电脑主机，不需外接电源。

发光管指示和蜂鸣器鸣叫来识别读卡成功和失败。

YLE-400系列磁卡阅读器符合ANSI/ISO标准。

YLE-405条码阅读器可兼容明、暗码并且自动辨认读取多种条码。

键盘仿真输出接口可配接IBMPC/XT/AT及兼容机。阅读器安装在键盘与电脑之间，其功能完全仿真键盘，且大键盘操作不受影响。

RS-232串口输出，配有转接电缆直接从键盘口取电，不需外接电源，使用方便。

造型流畅，外观精美。

## 技术指标

磁卡标准：ISO 7811 ~ 7815

译码方式：F2F (FM)

识别条码：Code 39

Code 93

UPC/EAN

Codebar

Code 128

Interleaved 2 of 5

Fullascii Code 39

( Extended Code 39 )

刷卡速度：10 ~ 120cm/s

磁头寿命： 600,000次

电源电压：DC 5V  $\pm$  5%

电源电流： 35mA ( 条码阅读器 60mA )

工作环境：温度：0 ~ 45 湿度：10 ~ 90%RH

产品尺寸：尺寸：172\*52\*41mm

重量：0.3kg

#### 典型应用

银行

税务

股市

商检

邮电

#### 型号说明

##### 产品型号 功能说明

YLE-402 只读第2磁道。键盘接口

YLE-412 只读第1、2磁道。键盘接口

YLE-423 只读第2、3磁道。键盘接口

YLE-433 只读第1、2、3磁道。键盘接口

YLE-405 兼容可见、隐形条码。键盘接口

YLE-402U 只读第2磁道。USB接口

YLE-412U 只读第1、2磁道。USB接口

YLE-423U 只读第2、3磁道。USB接口

YLE-433U 只读第1、2、3磁道。USB接口

YLE-405U 兼容可见、隐形条码。USB接口

YLE-402R 只读第2磁道。RS - 232输出接口

YLE-412R 只读第1、2磁道。RS - 232输出接口

YLE-423R 只读第2、3磁道。RS - 232输出接口

YLE-433R 只读第1、2、3磁道。RS - 232输出接口

YLE-405R 兼容可见、隐形条码。RS - 232输出接口

售后服务

一年免费保修，终身维护。