

# SHQ-25型压电加速度计

产品名称	SHQ-25型压电加速度计
公司名称	北京市豪瑞斯测控技术有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:北京豪瑞斯 型号:SHQ-25B 型号:SHQ-25C
公司地址	北京市朝阳区双桥东路18号院4086
联系电话	010-85373136/85372282 13801084871

## 产品详情

SHQ-25型压电加速度计是为航空发动机、燃气轮发电机组等高速旋转机器的长期振动监测而专门设计。它采用对称输出形式，以消除电源干扰，电磁噪声及地回路噪声等适用于工业现场使用。它有良好的耐高温特性。有高的安装谐振频率及很宽的使用频率范围。

加速度计采用全不锈钢外壳，全焊接气密结构因此能在潮湿、腐蚀的环境中使用。

频率响应：2 ~ 8000Hz

电荷灵敏度：10pc/g ± 5%

温度响应：B型 ± 5% (0 ~ 300 )

C型 ± 5% (0 ~ 160 )

最大横向灵敏度比： 5%

幅值线性： 3% (50g以下)

重量： 100g

安装方式：三个4.5通孔均布于30的圆周上。

输出方式：

二芯对称输出，同外壳隔离，当加速度计受到从安装底座向本体方向的某一加速度时，右

输出柱（此时加速度计安装座向下，面对输出插孔观察）为“+”极。

输出阻抗：室温下最小为 $5 \times 10^7$

最高使用温度：

加速度计：B型 400

C型 200

低噪声电缆线为 200