

HR-2000系列振动变送器

产品名称	HR-2000系列振动变送器
公司名称	北京市豪瑞斯测控技术有限责任公司
价格	面议
规格参数	品牌:北京豪瑞斯 型号:HR-2000
公司地址	北京市朝阳区双桥东路18号院4086
联系电话	010-85373136/85372282 13801084871

产品详情

HR-2000系列振动变送器是我们最新（06年）推出的新一代产品。是替换MLV/D变送器的升级换代产品。它具有抗干扰能力更强，精度更高。使用更可靠的特点。同时体积更小，同MLV/D相比，安装、维护更为方便。

可广泛用于风机、水泵、压缩机等。变送器内部集成了多种测量电路和电流变送电路。能将各种被测参数高精度测量出来，并转换为对应量程的4~20mA电流输出。可以接入DCS、PLC和数据采集系统等。

它配接MLV系列振动速度传感器，监测旋转机器的绝对振动，如轴瓦振动、机壳振动、机架振动等。输出振动的烈度（速度）值或位移值。

性能指标：

1. 供电电源：+24V
2. 输出信号：4-20mA
3. 输出精度: 2%
4. 输出量程:按客户要求
5. 外形尺寸:78 × 32 × 74 (长 × 宽 × 高)mm
6. 安装尺寸:51 × 51 (mm) 4个 5安装孔或35 mm标准导轨.

产品系列:

A) 二线制:

1.HR2021 振动位移变送器

2.HR2022 振动烈度变送器

B) 三线制:

1.HR2011 振动位移变送器

2.HR2012 振动烈度变送器

订货指南:

HR-20 × × - -

A B

× × -按产品系列

A 量程:

00 : 100 μ m p-p

01 : 200 μ m p-p

02 : 300 μ m p-p

03 : 500 μ m p-p

04 : 10mm/s

05 : 20mm/s

06 : 30mm/s

07 : 100mm/s

99 : 客户要求

B 安装形式 :

01 : 螺钉安装型

02 : 35mm导轨安装型