

# ZONGSON众声音响CK800前级解码器

产品名称	ZONGSON众声音响CK800前级解码器
公司名称	广州众声音响科技有限公司
价格	8888.00/8888
规格参数	品牌:ZONGSON 型号:CK800
公司地址	广州市白云区金沙洲路33号四楼
联系电话	02081771616 13822208625

## 产品详情

输出通道 Output channel	主输出 (左/右) /中置/低音/环绕(左/右) Main (L/R)/Center/SUB/SURR(L/R)
信噪比S/N R	>103dB
失真度 THD	<0.01%
最大输入电平 Max Input Level	麦克风/音乐 MIC/Music 200mV/1.5V
最大输出电平 Max Output Level	麦克风/音乐 MIC/Music 3Vms
灵敏度 Sensitivity	0.775v/1.0v/1.4v
输入阻抗( ) Input Impedance	20K 平衡 20K balance

通道分离度 Crosstalk of channels	95dB
啸叫抑制功能 Feedback	4级反馈抑制设定4 levels of feedback functions
通道参数 Parameter of channels	麦克风/音乐 MIC/Music Input 双16段/16段PEQ+低通+高通，增益: ± 20dB 16 double bands/16bands PEQ+LPF+HPF, Gain: ± 20dB 左右主/中置/环绕低音 信号混合+极性+5段PEQ+低通+高通+压限+延时+增益 L/R Main /Center/SURR/SUB Mixer+Polarity+5bands PEQ+LPF+HPF+Limiter+Delay+Gain
重量 Weight	2.4KG
尺寸 Dimensions (L*W*H)	480*206*45mm

首创影院K歌一体化设计，全面支持DOLBY5.1、HD、DTS解码，专业级KTV演唱效果，5.1声道输出；

全数字音频处理系统，立体声DSP多重数字混响，人声效果更专业；

3进1出HDMI音视频接口，支持光纤、同轴两种音频数字输入；

2寸LCD彩色液晶屏，中英文菜单、动态指示灯显示，十字导航键操作，简单快捷；

麦克风输入端独设压限设计，有效防止破声，4级反馈抑制；

音乐16段PEQ，麦克风双16段PEQ调节，外加噪声门，高低通调节；

效果输入通道独立设有高、低通，混响和回声分别设有3段参量均衡(PEQ)等功能；

主输出，中置，低音，输出通道分别设5段参量均衡(PEQ)，高低通，输入选择及混合比例，极性，延时，压限，增益功能；

采用ADI芯片设计、专业级400MHz主频，32-Bit浮点运算高速DSP处理器，48KHz采样频率/24-Bit A/D及D/A转换；

支持USB连接电脑控制机器，配有专业PC设备管理控制软件；

支持红外接口控制机器；

12组系统记忆功能，开机状态为最后一次机器保存数据；

2级设备锁定功能，可根据需要使用自行设定设备锁定级别。