

16通道逻辑分析仪LogiScope

产品名称	16通道逻辑分析仪LogiScope
公司名称	西安凡尔电子科技有限公司
价格	1988.00/个
规格参数	品牌:Osmium 型号:LogiScope 产地:美国
公司地址	西安市高新区唐延南路11号逸翠园i都会4幢1-1902
联系电话	029-81107158 13109515758

产品详情

100MHz/16通道逻辑分析仪 LogiScope

产品介绍

测试测量仪器和移动智能终端完美结合，使测试测量进入微智能个人仪表时代。Oscium这种“微智能口袋实验室”将以前多重实验仪器具有的功能与一身，而且还轻巧方便，便于携带，不受时间，空间限制，连接互联网，测试测量结果可及时分享，测试问题可随时解决。

产品特色

100MHz采样率 多种触发模式

智能触摸屏操作，简单方便快捷

口袋型随手携带的轻巧设计

数据记录，数据截图随时可Email

具有Demo模式（模拟输入）

性能参数

支持系统：IOS系统（iPad iPhone iPod）

功耗： 小于5mA（不工作时）；95mA（工作时）

输入电压： -0.5V-7V

工作电压： 2.0V,2.5V,3.3V,5V

输入阻抗： 7pF

存储长度： 1000个样点

采样速率： 100MHz,50MHz,25MHz,10MHz,5MHz,2.5MHz,1MHz , 500KHz,250KHz,100KHz,50KHz,25KHz,10KHz,5KHz,2.5KHz,1KHz,500Hz , 250Hz,100Hz,50Hz,25Hz,10Hz

屏幕显示： 4.0"or3.5"（iphone , ipod）9.7"（ipad）7.9"（ipad mini）

显示分辨率：1024 × 768（ipad mini）

2048 × 1536（ipad ipad mini retina）

1136 × 640（iphone , ipod）

测量类型：对每通道信号可进行下降沿计数，上升沿计数，周期测量，频率测量，正脉宽，负脉宽，正占空比，负占空比，触发延时的测量

触发类型：edge，Value，Width，12C data，12C byte count，SPI count，SPI value UART Byte Value，4个复杂触发延迟和子触发事件

通讯协议：UART,12C,SPI,Parallel

最大输入带宽：30MHz方波输入

产品应用

汽车电子，医疗电子，IT通讯网络，元器件制造，LED制造，电源制造，PCB及电路载体制造，线圈生产，高校实验室，电子爱好者，生产线检测