

厂家直销！宝视达光电4K教育一体机板卡

产品名称	厂家直销！宝视达光电4K教育一体机板卡
公司名称	深圳市宝视达光电有限公司
价格	.00/1000
规格参数	品牌:beststar 型号:BSD.FT51 产地:深圳
公司地址	深圳市龙华新区大浪上横朗同胜科技大厦A座9A
联系电话	13923870609

产品详情

BSD.FT51 V1.1 是一款支持4K2K 超高清（QFHD/3840x2160）信号输入输出、双核安卓网络、

国内数字电视（DTMB）液晶屏驱动主板，支持8/10Bit/60HZ屏及V-BY-ONE 60HZ接口/LVDS接口的液晶屏，支持液晶屏分辨率可高达4096 x 2160。

BSD.FT51 V1.1内置国内数字电视信号输入。视频部分支持五路HDMI输入；一路CVBS信号输入，一路CVBS信号输出；一路YPBPR输入；二路PC-RGB；五路USB2.0输入，一路SD卡。

音频部分：支持一路PC音频输入；一组AV音频输入，支持耳机输出。

Video Decoders支持NTSC M, NTSC-J, NTSC-4.43, PAL(B,D,G,H,M,N,I,Nc)，SECAM。

BSD.FT51 V1.1匹配数字功率放大器，扬声器功率输出为VCC=12V, RL=（8）10W（MAX）；

VCC=24V，RL=（8）15W（MAX）。可根据输入的视频信号自动切换选择相应的音频输出通道，数字调节音频音量大小。

采用的64位 A53双核主芯片，主频高达1.5G CPU，Mali-450MP，双核GPU；

1G 内存（DDR3）；8G 高速存储空间(EMMC5.0)，传输速率高达400MB/S；采用Android 4.4操作系统，可添加APP 应用和下载APK 软件；

支持多点触摸屏，搭配PC主板做双系统一体机时，触摸框可在双系统（windows/Android）间无缝切换；在安卓界面时可侦测PC主板开关机状态，从而遥控/触摸控制电脑开关机。

内置8G存储空间，SD卡可拓展更大存储空间，支持office办公软件的操作。

支持WIFI 无线连接和网口有线连接。

USB可直接支持U盘播放超高清3840*2160视频；USB可连接无线鼠标和键盘，可作大容量移动硬盘连接。

真彩色OSD，人性化的触摸操作菜单，支持频道列表，频道编辑和其他高级功能。

采用先进的色彩引擎，自动图像增强。支持3D 视频降噪。3D 视频解码和色度分离。3D 运动自适应视频去隔行和边缘方向自适应算法及光滑的边角处理

咨询订购热线：13923870609