

# 双通道功率放大器 JNC800

产品名称	双通道功率放大器 JNC800
公司名称	广州瑞骏电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市增城区新塘镇荔新13路45号四楼
联系电话	020-22612132 18578618815

## 产品详情

信噪比：> 101dB；

平衡输入输出、模拟音频输入；接线柱功率输出，2 × 800W / 8

输入灵敏度：0.775V /1.44V rms

信号动态压缩：全自动

信号输入、输出端子：平衡XLR输入、非平衡RCA输入各一组，

功率输出端口：接线柱一组

阻尼系数：8欧负载，1KHz以下， 300

负载阻抗：负载：8欧或4欧，不能低于2欧。

总谐波失真：8欧负载，< 0.02%。4欧负载，< 0.05%

频率响应：20Hz-20KHz，+ 0dB，- 1dB

输入阻抗：平衡输入 > 20千欧，非平衡输入阻抗 > 10千欧

电源电压：220V/AC，50-60Hz

散热方式：智能风扇冷却

保护电路：短路，过载，过热，削峰压限，直流，软启动

尺寸（W × H × D）mm：整机尺寸：483 × 88 × 362