

LS16-F120A LED频闪补光灯

产品名称	LS16-F120A LED频闪补光灯
公司名称	上海菱尚光电科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	平均功率:12-30W 型号:LS16-F120A 工作电压:AC220V~50Hz
公司地址	上海市闵行区元江路5500号第1幢2606室
联系电话	021-57615621 18017659262

产品详情

LS16-F120A是针对高清卡口、电警研制开发，是治安卡口、超速抓拍、闯红灯等监控抓拍的高亮频闪+爆闪补光灯。采用原装进口美国CREE LED，保证补光灯的可靠性、稳定性。LED选用高显色性使得拍摄画面颜色真实。配合独特的数字控制电路设计，同步于快门实现高频瞬间高亮，在夜间无其他环境光的情况下，配合高清摄像机抓拍清晰车牌、车身及周边环境等要素。补光灯控制开放，可由相机自由控制，闪光时间（脉冲宽度）可调，实现参数远程设置调试。

技术参数：

型号	LS16-F120A
LED光效	120Lm/W
总光通量	4800 Lm
色温	5700-6300K
LED	原装进口美国CREE
LED 颗数	16颗
峰值功率	120W
平均功率	12-30瓦：固定功率输出、完全由相机控制两种方式可选
光斑大小	4/20M
中心照度	330Lux（20M处）
工作电压	AC 220V ~ 50Hz
同步触发	开关或者电平信号可选
工作状态	频闪+爆闪
倍频插帧	自适应倍频、完全由相机控制两种方式可选
信号占空比	20%
供电接线说明	L红 N蓝 G黄绿

信号接线说明
材 料
防护等级
工作温度
重量

白+ 黑- / 黄+ 绿-
铝合金、钢化玻璃
IP66
-40 ° C ~ 80 ° C
约3.0kg

(LS30F-S1开关信号触发 ; LS30F-S2电平信号触发)

联系人：李世军 电话：18017659262 QQ：379129283 网址：www.lingsh.cn