萨登180A汽油发电焊机

产品名称	萨登180A汽油发电焊机
公司名称	萨登实业上海有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗宝路88号
联系电话	021-57841836 13120750969

产品详情

WED-180永磁发电电焊机一体机。本机由于采用了永磁材料钕铁硼,从而使本机具有体积小(长480mm 宽455mm高480mm),重量轻(净重31kg),容量大,效率高,使用方便,永磁无刷免维护,质量可靠 之优点。本机适用于各种场合,油田、矿山开发、道路工程、桥梁建筑工程、管道工程、城镇建设工程 、农村农田耕种收割、林区、牧区、鱼港、工业、作坊、边防哨所、小型船舶、家庭及公共场所的电焊 、照明、或电转、电锤等交直流两用的电器。 A、电焊:80~180A。本机可用普通焊条直径:2.0-4.0。焊 条类型,纤维素,铜,不锈钢506'507'普通422焊条。电焊额定转数2500r/min-3600r/min,B发电:本机插 座输出为直流220伏,可以直接用于交直流两用的电动工具,本机可以使用以下电动工具(如手电转、角 磨机、电镐、电锤、电链锯、电圆锯、直径350mm切割机、带碳刷的电动工具都可以使用。电灯泡、节 能灯、新型开关电源电视、老式电饭锅、电磁炉、电炒锅、电水壶、吸尘器、手机充电器、笔记本电脑 都可以使用。注意:本机发电不是交流电,以下电气不可以使用,电动机、气泵、水泵、空调、冰箱、 油烟机、洗衣机、老式电视、变压器电风扇等。C发动机出厂没有加注机油,用户需要使用前加注机油 ,发电电焊机属于高负荷负载,发动机必须加注好的机油,并且每20小时到30小时更换机油,发动机长 时间高负荷运转停机前应保证发动机无负载运行2到3分钟停机,避免因高温停机发生发动机抱死。注意 本机170发动机动力功率有限,电焊3.2焊条效果特别好,4.0焊条使用电流悄悄有点小,但是可以长期80% 工作,4.0焊条达不到您理想效果,毕竟它才是一台170发动机。要求尽量把焊把线和打铁线控制在10米之 内,焊把线要求国产25平方。达不到这个标准会影响电焊机电流。本机适合小型工程队使用,建议长时 间使用3.2焊条,如果想拥有很大的电流,可以选择更大的机器或者两台WED-180焊机打铁线和焊把线并 在一起使用,可以焊接5.0焊条,效果更加理想,而且两台发电电焊机并用发动机散热效果更好,寿命远 远超过一台200A型发电电焊机。

180A永磁汽油发电电焊机	
品牌	萨登SADEN
型号	WED-180
电流调节范围	50-180 A
适用焊条直径	1.6-4.0 mm
开路电压	65-85 V
空载持续率	1.6-3.2mm 100% 4.0mm 80%
发动机品牌	原装科勒发动机

发电机类型	直流永磁发电机,无刷,强制风冷
绝缘等级	F
发动机类型	单缸四冲程风冷
排量	212cc
最大功率	4.4KW (6匹)
转速	3600 r/min
耗油量	1.25L/h
机油容量	1.1L
启动方式	手拉启动
油箱容积	3.0L
防护等级	IP23
直流电压	230 V
直流电流	9.6 A
额定功率	2.2 KW
重量	32 KG
尺寸	440x480x440

执行标准:

国际标准认证ISO9001-2000

行业执行标准GB/T2820.1997

配送方式:

上门自提、专车送货、物流配载等

付款方式及交货期:

货到付款,支付宝、网银转帐、电汇、现金等付款方式,1个工作日内发货。

联系我们:

公司名称:萨登实业上海有限公司

公司地址:上海市松江区泗泾镇泗宝路88号

联系人;谢景喜

24小时直销热线:13120750969

在线咨询QQ1577236700 微信sd13120750969

传 真: 021-57841836