

信捷变频器VB5-40P741P542P2

产品名称	信捷变频器VB5-40P741P542P2
公司名称	成都君研机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	成都市金牛区金府路666号
联系电话	028-68763175 18010504608

产品详情

成都君研设备有限公司专业代理销售信捷PLC,触摸屏,人机界面,伺服驱动,步进,变频器.伟创变频器.士林变频器及麦科PLC等。联系人：陈先生手机：18010504608电话：028-68763175Q Q:

2838116579 网址：www.cdjydsb.com 新网址：<http://www.junyanplc.com/> 邮

箱：cdjydsb@163.com 微信公众号：cdjydsb地

址：成都市金牛区金府路666号金府SOHO1706室产品介绍：单相变频系列 220V 50/60HzVB5-21P5:适配电机：1.5KW；额定输出电流：7.5A；可外加制动电阻；面板可引出外形尺寸：70*170*162VB5-22P2:适配电机：2.2KW；额定输出电流：10A，可外加制动电阻；面板可引出外形尺寸：70*170*162三相 380V

50/60HzVB5-40P7:适配电机：0.75KW；额定输出电流：2.5A；可外加制动电阻；面板可引出外形尺寸：

80*200*162VB5-41P5:适配电机：1.5KW；额定输出电流：4.5A；可外加制动电阻；面板可引出外形尺寸：

80*200*162VB5-42P2:适配电机：2.2KW；额定输出电流：6.0A；可外加制动电阻；面板可引出外形尺寸：

80*200*162VB5-43P7:适配电机：3.7KW；额定输出电流：9.6A；可外加制动电阻；面板可引出外形尺寸：

80*200*162VB5-45P5:适配电机：5.5KW；额定输出电流：14A；可外加制动电阻；面板可引出外形尺寸：

180*260*171.8VB5-47P5:适配电机：7.5KW；额定输出电流：17A；可外加制动电阻；面板可引出外形尺寸：

：180*260*171.8