

# 调制卡EL-850多功能数字电视调制卡

产品名称	调制卡EL-850多功能数字电视调制卡
公司名称	深圳市伊璐华科技有限公司
价格	面议
规格参数	频率:40-2150MHz 电平:+5~-45dBm 品牌:ECREDIX
公司地址	深圳市宝安区西乡街道宝安大道3036号兴发楼第三层301室(办公场所)
联系电话	755-86091080 18028735466

## 产品详情

调制卡EL-850多功能数字电视调制卡：

多功能数字电视调制卡EL-810主要特点为：

- 1.高集成性，一张调制卡即可兼容世界上几乎所有的数字电视制式；
- 2.使用方便，无需搭配专业级的设备，在普通电脑上即可运行；
- 3.经济实惠，较低的投入即可带来专业级的测试效果和优质的团队服务；
- 4.一次性投入，可达到多种附加测量效果，

调制卡EL-850多功能数字电视调制卡是深圳市新进时科技自主研发生产用于广播电视领域的多制式数字信号源，是数字电视调制卡射频（RF）领域的专业测试测量产品。

## 产品型号及功能指标介绍性能指标

项目/型号	EL-810	EL-850
接口	50 ,BNC*1(RF)	50 ,BNC*1(RF)
频率范围	UHF/VHF,L-Band,40MHz 2150MHz, 0.01MHz可调	UHF/VHF,L-Band, 40MHz 2150MHz, 0.01M Hz可调
调制误差比	40dB	45dB
输出电平范围	0 -45dBm	+5dBm -45dBm
输出电平精度	0.5dBm步进,精度 $\pm 1.5$ dBm	0.1dBm步进,精度 $\pm 1$ dBm
频率精度	$\pm 0.5$ ppm@25	
频率稳定度	$\pm 0.5$ ppm@25	
相位噪声	<-90dBc@10KHz	<-95dBc@10KHz
带外抑制	>60dB(40 2150MHz)	
回波损耗	>20dB	
功耗	8~10W	