

# 智能照明8路开关模块SGE.RL.8.16A中贵

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 智能照明8路开关模块SGE.RL.8.16A中贵         |
| 公司名称 | 上海中贵电气科技有限公司                     |
| 价格   | .00/个                            |
| 规格参数 | 中贵:智能照明系统<br>SGE.RL.8.16A:8路开关模块 |
| 公司地址 | 上海市金山区金山卫镇钱鑫路301号338-N室          |
| 联系电话 | 021-61849222 13611891618         |

## 产品详情

智能照明开关模块,用于对设备进行开关量控制,如:灯光回路、插座或其它用电设备电原等。

SGE.RL.8.16A

8路开关模块

功能特点：断电记忆功能继电器过零切换手动本地操作按钮消防联动三路开关量信号输入继电器开关次数统计继电器闭合时间累加延时启动功能8路16A继电器开关输入单元

基本参数:工作电压 24VDC  $\pm$  10%工作电流 启动电流:45mA,待机电流:45mA,最大工作电流:160mA工作环境  
温度:0 -45 湿度:10-95%通讯接口 CAN总线,4位5.08插拔端子负载接口

继电器输出,4\*2位接线端子,接线容量:4mm<sup>2</sup>额定电流 16A(单路),抗浪涌电流能力达80A/20mA手动开关  
本地手动调试按钮安装方式 35mm标准导轨式按钮外形尺寸 180mm(W)X88mm(H)X66mm(D)重量 580g

智能照明控制系统,主要适用于照明的智能化集中控制,满足各种环境对照明的要求,解决大型建筑设施对照明的监控管理。市政景观照明、建筑外景照明、小区景观照明等公共基础设施  
机场、地铁、高铁、轻轨、码头等交通基础设施 学校、图书馆、博物馆、会展中心等公共文化设施  
办公楼、商场、医院、工厂等企事业单位设施 体育馆、游乐园、主题公园等体育文化设施  
星级酒店、高档会所、餐厅等娱乐休闲设施