信捷扩展模块XCL-E4AD2DA

产品名称	信捷扩展模块XCL-E4AD2DA
公司名称	昆山艾嘉益机电设备有限公司
价格	100.00/个
规格参数	品牌:信捷 型号:XCL-E4AD2DA 产地:无锡
公司地址	昆山市玉山镇模具路82号2号房
联系电话	0512-55000818 13913222901

产品详情

所标价格非实际价格，询价起拍！！！欢迎致电：13913222901陈先生

产品说明：

具有4通道14位精度模拟输入和2通道12位精度模拟输出4通道的电压0~5V、0~10V，电流0~20mA、4~20mA输入可选；2通道的电压0~5V、0~10V，电流0~20mA、4~20mA输出可选，通过上位机设定作为XCC系列PLC的特殊功能模块，最多可连接7台4通道A/D具有PID调节功能一般规格：

项目	模拟量输入（AD）		模拟量输出（DA）	
	电压输入	电流输入	电压输出	电流输出
模拟量输入范围	0~5V、0~10V	0~20mA、4~20mA	-	
最大输入范围	±15V	0~40mA	-	
模拟量输出范围	-		0~5V、0~10V（外部负载电阻2KΩ~1MΩ）	0~20mA、4~20mA （外部负载电阻小于500Ω）
数字输入范围	-		12位二进制数（0~4095）	
数字输出范围	14位二进制数（0~16383）		-	
分辨率	1/16383(14Bit); 转换数据以16进制形式存入PLC(14Bit)		1/4095(12Bit); 转换数据以16进制形式存入PLC（12Bit）	
PID输出值	0~K4095		-	
综合精确度	1%			

转换速度20ms/1通道　　3ms/1通道
模拟量用DC24V±10%,100mA
电源
安装方式可用M3的螺丝固定或直接安装在DIN46277（宽35mm）的导轨上
外型尺寸63mm×102mm×73.3mm

产品外形及尺寸（单位：mm）