## 可燃气体报警器生产厂家河北宏字科技

产品名称	可燃气体报警器生产厂家河北宏字科技
公司名称	河北宏字科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省石家庄市桥西区育新路19号玉滨庭苑四号 楼三单元302室
联系电话	18932909068

## 产品详情

Ex-14气体控制器对气体探测器产生的数字信号进行采样,经内部单片机的数据处理后,能实时显示探测器的浓度、状态(声光报警)、物理地址等信息,并输出控制信号。具备完善的故障自检测功能,可实时显示系统和子地址的故障部位和类型(声光报警)。

本产品设计遵循的国家标准为GB16808-2008,与传统产品相比,具有时钟显示、报警时间查阅、自主设定、零点漂移归位等新功能,且系统外型美观、显示界面直观、清晰度高、各个功能操作均有相应的图标相配合,操作非常简单,整个产品设计采用集中控制,便于查询、维护。

サロ#土上

、智能电源485中继器

型号: EX-14

++ -12 -42 - 12 -14

技术参数		<b>产品</b> 符点
安装方式	壁挂式	1:模拟中文菜单,操作方便
显示方式	液晶显示	2:多达64个报警信号,同时多点
		集中控制
检测范围	(0-100) %LEL	3:智能化系统:方便在线零点输
		出
报警设置	高、低限二级报警	4:可选两组有源继电器输出
低限报警	30%LEL(可调)	5:四总线结构,节约工程成本
高限报警	40%LEL(可调 )	6:RS485总线信号输出
报警误差	± 5%LEL	7:智能管理探测不同气体类型、
		不同量程、不同数据单位的探测器
报警时间	30s	8:安装简单,墙体上固定安装支
		架、挂上即可
工作温度	0 ~40	订购指南
工作电压	AC220V ± 15%/50Hz ± 1%	
备用电源	DC24V可充电电源	【标准配置】主机、挂板、说明书
备电欠压	DC22V ± 1V	【选购配件】联动控制柜、执行器
		年10年 10 mm

功率50W报警方式声光报警传输距离1000米

工作点数

64点

相关认证

计量器具许可证:证书编号 京制

01080126号-02