MA323便携式场强仪

产品名称	MA323便携式场强仪
公司名称	北京宝盈科技发展有限公司
价格	100.00/台
规格参数	宝盈科技:AM 530KHz～30MHz、FM 86MHz～108MHz
公司地址	北京市朝阳区朝外大街18号丰联广场A1203室
联系电话	010-83549327 18601263983

产品详情

产品概述

宝盈科技推出MA323便携式场强仪。MA323是由测试主机和数据采集分析软件组成的，不仅可以对空间广播信号的场强进行测试，还可进行实时解调音频信息的采集。配合中波调频天线使用后，可大幅度提高仪器对中短波、调频信号测量的灵敏度，并可应用于追踪电台发射指标，净化电磁空间，维护通讯安全。MA323更具备良好的扩展性，通过测试主机的数据接口即可将测试数据导出至装有数据分析平台的电脑中，实现测试数据的及时分析，方便用户实时准确的掌握整个测试过程。MA323体积小、质量轻，广泛适用于各级广播信号发射机构和相关监测机构。

功能特点

支持调频/调幅广播信号测试、解调

多种调频广播指标测试功能： 信号场强、 频偏、载噪比、调制度。

多种条幅广播指标测试功能：信号场强、载噪比、频偏等。

技术指标

	MA323
频率范围	AM 530KHz～30MHz、FM 86MHz～108MHz
调幅广播最小频率步进	1kHz
调频广播最小频率步进	10kHz
幅度范围	10dBuV~120dBuV
幅度精度	±1dB
通信接口	USB
天数接口类型	天数接口类型
天线输入阻抗	50Ω

体积	约210cm*160cm*80cm
重量	约1.5kg
工作环境	温度 0°C～ 45°C/相对湿度 <80%
电池工作时间	＞2小时/电池满电
充电时间	＜5小时

联系我们

北京宝盈科技发展有限公司

地址:北京市朝阳区朝外大街18号丰联广场A座1203

电话: +86-10-83549327／28／29

传真:+86-10-83549329ext.22

e-mail:magic @magic-china. com

官网: http//: www.magic-china. com