

专业生产拉绳开关，跑偏开关

产品名称	专业生产拉绳开关，跑偏开关
公司名称	重庆久茂电器有限公司
价格	300.00/个
规格参数	品牌:久茂 型号:JM-KLA 额定电压:400 (V)
公司地址	重庆市九龙坡区石杨路44号附8号8-6号
联系电话	023-61560011 13896193876

产品详情

品牌	久茂	型号	JM-KLA
额定电压	400 (V)	额定电流	5 (A)

概述：

广泛应用于钢铁、水泥、电厂、矿山等具有带式输送机的厂矿，该产品安装在胶带输送机两侧，是用于胶带输送机紧急事故停机的一种保护开关，在开关操作距离内任何一点拉动钢丝绳，切断运行电路使全线停机，实现对胶带机及人生安全的保护。

工作原理：

当胶带运输现场发生紧急事故时，拉动系在吊耳上的钢丝绳，是机内的滑块与开关作用，发出停机信号。松开钢丝绳后开关自动复位。

技术参数：

使用环境条件：环境温度：-30 ~ +50 相对湿度：不小于85%动作角度：30° 极限角度：60° 动作力：10kg触点数量：1个常开，1个常闭触点容量：ac380v/5a复位方式：自动可靠性：> 106次防护等级：ip65重量：2.5kg

使用与安装：

开关平衡得按在机架的固定支架上；将钢丝绳系在两端的拉环上，每侧绳不超过40m（有坡度时应当缩短）；拉绳压力应适宜，以确保开关可靠复位；拉绳沿胶带平行方向设置，每10m加一吊环。钢丝绳按用户所需规格，厂方可代购。