

风速风向记录仪、风速风向仪

产品名称	风速风向记录仪、风速风向仪
公司名称	北京哲成科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市通州区潞城镇
联系电话	86-010-57210842 010-57210145 13311268750

产品详情

Beijing Zhe Cheng Technology Co., Ltd

北京哲成科技有限公司

电话：010-57210842 13311517060

联系人：王先生

技术参数：

风速量程：0 ~ 60m/s .风向量程：16 方位（360 °）

精 度：1m/s .启动风速：0.2 ~ 1m/s

分辨率：0.1m/s

启动风速：0.4 ~ 1m/s

平均功耗：< 1mA(存储间隔60秒)

记录容量：524280条

通道数量：1通道（可扩展至15通道）

记录间隔：1分 ~ 100天任意可调

数据接口：USB2.0，免费赠送上位机软件

供电：干电池9V、USB5.0V(默认配置)

220V市电(扩展配置，可同时使用！)

线缆配置：国标屏蔽线2米（标配）

功能及特点：

本机体积较小，操作简单，性能可靠。

全程数据跟踪，记录时间长，集数据采集、记录于一体，且断电后数据不丢失。

低功耗设计，一次更换电池可使用三个月至一年。

记录间隔1分至100天任意设置（建议设置在分钟以上，电池寿命与间隔长短成正比。）

LCD段式汉显，具备待机与睡眠模式。支持自动与定时存储刷新等方式。

专业数据处理，具备低电量擦写保护、存储故障检测、设备断电后数据信息恢复等功能。

灵活而高效的电源管理，具备硬件反接以及内部短路保护功能。

可在直流电源、五号电池、太阳能铅酸蓄电池及USB5.0V等供电并存方式下工作。

免费赠送上位机软件，可方便查看或导出数据图表，支持EXCEL表格存储。

软件具有十万倍缩放能力的图表曲线显示组件，查看曲线走势及数据细节能力出色。

北京哲成科技有限公司