

# XY-ZD DC12-24V-30A自动充电机

产品名称	XY-ZD DC12-24V-30A自动充电机
公司名称	石家庄开发区兴源电子有限公司
价格	2500.00/个
规格参数	
公司地址	石家庄市新石北路368号软件大厦A-612
联系电话	86 0311 83816176

## 产品详情

### 充电过程原理简介

充电过程严格按照蓄电池充电特性曲线进行充电.模式是:

恒流均充 恒压减流 涓流浮充,三阶段自动完成..

注. 上述充电过程中一些参数主要针对:

1. 蓄电池类型: 铅酸电池
2. 蓄电池(组)标称电压: 12V/24V
3. 蓄电池(组)容量: 30Ah----300Ah

以上参数根据用户的不同需求可以予以调整

技术参数：

- 1、效率 > 92%，功率因素 > 0.85
- 2、稳压总精度 1%，稳流总精度 1%
- 3、输出DC纹波电压 < 1%
- 4、整机过热保护值80~85 ；绝缘电阻 20M
- 5、耐压：输入对机壳 AC1500V、输出对机壳 AC500V
- 6、充电电流：0A - 30A
- 7、均充电压 14.5V/29V
- 8、浮充电压 13.5V/27V
- 9、工作电源 AC220V  $\pm$  15% 50  $\pm$  5Hz
- 10、工作温度 -20~50C
- 11、相对湿度 10%--80%
- 12、散热方式：强制风冷
- 13、外形尺寸(mm)：250  $\times$  210  $\times$  67
- 14、重量：3.2KG