

QBZ2-60、80、120、200N可逆起动器

产品名称	QBZ2-60、80、120、200N可逆起动器
公司名称	济宁硕通工矿设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	额定电压:380/660/1140符 额定电流:30、60、80、120、200
公司地址	山东省济宁市任城区太白路万达广场21号楼10层 1017号房（注册地址）
联系电话	15253700305

产品详情

QBZ2-30、60、80、120、200/660N矿用隔爆型真空可逆电磁起动器

一、适用范围 QBZ系列矿用隔爆型真空电磁起动器，适用于含有甲烷混合气体，具有爆炸危险煤矿井下。在交流50Hz，电压至1140V以下额定电流至400A供电系统中。主要用于就地或远距离控制矿用三相鼠笼型异步电动机之用，并可在被控电动机停止换向，适用于不频繁操作重负荷煤矿机械设备中。

二、主要技术参数

型号 额定电压 (V) 额定工作电流 (A) 当 $\cos \phi = 0.75$ 时 被控制电动机最大功率 (KW)
控制回路电压 (V) 极限分断能力 (A) 380V 660V 1140V QBZ2-30N 1140/660/380 30
15 25 45 36 2000 (3次) QBZ2-60N 60 30 50 90 2000 (3
次) QBZ2-80N 80 40 68 118 2500 (3次) QBZ2-120N 120 59 103 178 2500 (3
次) QBZ2-200N 200 99 172 296 4500 (3次)

三、产品特点

1、主电路采用真空接触器、无电弧、寿命长、可靠性就；2、采用JDB电机综合保护器，保护功能全；3、正反向接通的两台接触器间有可靠的电气联锁和机械联锁；4、结构简单、维修量少。注：本系列产品为圆壳普通型，1140v配国标GHK-1140V换向开关；中文智能保护的另行报价。

本公司还供应QJZ系列矿用隔爆兼本安型真空（可逆）电磁起动器，QJZ-SF系列煤矿风机用隔爆兼本安型双电源真空电磁起动器，QJZ-BF系列煤矿风机用隔爆兼本安型风电闭锁真空电磁起动器，QJR2系列矿用隔爆兼本安型低压真空交流软起动器，规格齐全，品质优良，价格平民，欢迎咨询选购！