

MP300P MP600P带前置广播功放

产品名称	MP300P MP600P带前置广播功放
公司名称	广州市索谛科技有限公司
价格	850.00/台
规格参数	输出方式:P1, 70V、100V定压输出 辅助输出电平: 700 mV 额定输出功率:120W
公司地址	广州市白云区松洲街增槎路36号一街23号
联系电话	020-81536970 13500020535

产品详情

MP200P MP300P MP600P MP1000P带前置广播功放

产品说明

三个话筒输入口,两个辅助输入口,一个辅助输出口,最宜于公共广播。 100V, 70V定压输出和P1输出。 有静音功能,便于插入优先广播。 各通道独立音量控制。 高音和低音音调控制。 5单位LED 电平表,甚易监察工作状态。 输出短路保护并告警。

详细参数

型 号	MP200PIII	MP300PIII	MP600PIII	MP1000PIII
额定输出功率	60W	120W	250W	350W
输出电压调整率	由满载到空载, 3dB			
输出方式	P1, 70V、100V定压输出			
辅助输出电平	700 mV			
最小源电动势	话筒: 3.3mV (不平衡) 线路: 300mV (不平衡)			
频率响应	80Hz-16KHz (±3dB)			
总谐波失真	1% (1KHz, 正常工作条件)			
信噪比	线路输入: 74dB (宽带)			
音调调节范围	低音: ±10dB (100Hz) 高音: ±10dB (10kHz)			

保护	交流保险丝, 直流输出, 过载, 短路。			
静音功能	Mic1 输入覆盖其它输入 (衰减0 到 -30dB)			
电源	AC 220V-240V/50Hz-60Hz			
额定功耗	120W	250W	500W	650W
外包装尺寸 (mm)	(L x W x H) 520 x 430 x 195			
机器尺寸 (mm)	(L x W x H) 420 x 338 x 88			
毛重	10.3kg	10.8kg	14.8kg	15.2kg