

夜猎锂电池，夜猎氙气灯锂电池

产品名称	夜猎锂电池，夜猎氙气灯锂电池
公司名称	广州狼泳户外用品有限公司
价格	600.00/台
规格参数	品牌:狼泳 型号:80ah 产地:广州
公司地址	越秀区越秀南路5号2104房
联系电话	13609030553

产品详情

夜猎锂电池，夜猎氙气灯锂电池

产品说明：12V80ah锂电池组、逆变器、疝气灯、狩猎灯、电动工具等大功率设备

电压容量：12V 80Ah(3串动力聚合物)

充电方式：12.6V恒压恒流 送5A充电器

规格尺寸：长160mm×宽110mm×高90mm(防水外壳)

电池组总重：约1.5Kg 持续电流:100A

电池类型：软包动力聚合物锂电芯 循环寿命:2000次以上

质保时间：三年 使用寿命：10年以上

电池组具有过充、过放、过流、短路等保护电路

【电池充电方法】

- 1、充电器插入电池5.5MM母头,
- 2、红灯亮-----表示充电开始
- 3、红色灯变绿--表示电池充电已完成

充电时间一般约8小时以上;充电器红灯变成绿色指示灯表示电池充电完成.

电池的维护和保养

- (1) 按照安装手册完成电池的安装后，在电池放电前，应先将电池充满电，然后再使用。在电池完全充放电3~5次后，电池即可达到大容量。
- (2) 当电池电量不足时，应及时充电，这样将有益于延长电池寿命。如果不及时充电，让电池长时间处于缺电状态下将会影响电池的使用寿命。若电池需要长时间搁置，好使电池处于半电状态，并且每2个月对电池进行充电一次，充电时间为一小时。
- (3) 电池应安装在空气流通、干燥、清洁的环境中；充电时应避免火源、易燃物品接近并断开负载（关闭用电设备）。
- (4) 电池的工作环境温度 $5\sim 40$ （佳工作环境温度为 $15\sim 35$ ），若在此温度范围之外，电池性能发挥可能会有所变化，直观表现是电池容量变化，或者设备运行时间变化，这是正常现象。
- (5) 不能使用有机溶剂清洗电池外壳。电池发生意外火灾时，不能使用二氧化碳灭火，而应使用灭火器具或者沙土灭火。
- (6) 电池是消耗品，电池的寿命是有限的。请用户在电池容量表现低于额定容量的80%时，及时更换电池。

使用注意事项

为了防止电池出现泄漏、异常发热、着火、性能降低、爆炸等事故，请按如下规范正确使用电池。对因没有按本说明书规定操作而导致的意外，本公司概不负责。

- (1) 轻拿轻放避免剧烈震动。
- (2) 不要将电池及其配件浸入水或其他液体中，并注意防潮。
- (3) 应避免电池组正负输出端短路。
- (4) 禁止拆卸电池。拆卸电池可能会使内部短路，引起内部物质分解，起火，爆炸等。此外，拆卸电池可能会使电池电解液泄露；如果有电解液溅到皮肤，眼睛或身体的其他部位，请立即用清水冲洗，并马上去看医生。
- (5) 禁止将废旧电池投入火中，否则会产生爆炸等危险事故。
- (6) 如果出现电池损坏、变形、电解液泄漏或闻到异味及其他不正常现象，不要再使用该电池；请将其送交厂家授权处或有关机构妥善处理。另外，泄露电解液的电池应远离火源，避免引起爆炸。
- (7) 电池更换。应由电池供应方来更换安装电池，使用者不得擅自更换。
- (8) 禁止私自拆卸。用户不得私自拆卸电池组及充电器，否则，由此原因造成的损失，我公司概不负责。

贮存

电池应贮存在温度为 $5 \sim +40$ ，相对湿度 $90\% (40 \pm 2)$ 的清洁、干燥、通风的环境中，应避免与腐蚀性物质接触，远离火源及热源。并且应使电池处于约 $50\% \sim 60\%$ 的半电状态。为防止电池过放，每2个月对电池充电一小时左右。