

HY-B712变压器直流电阻测试仪

产品名称	HY-B712变压器直流电阻测试仪
公司名称	珠海浩阳科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	珠海市香洲区永田路38号1幢五楼B区501
联系电话	0756-8942046 13928001786

产品详情

一、概述

直流电阻的测量是变压器、互感器、电抗器、电磁操作机构等感性线圈制造中半成品、成品出厂试验、安装、交接试验及电力部门预防性试验的必测项目，能有效发现感性线圈的选材、焊接、连接部位松动、缺股、断线等制造缺陷和运行后存在的隐患。为了满足感性线圈直流电阻快速测量的需要，浩阳公司利用自身技术优势研制了HY-B712系列直流电阻。该电桥采用全新电源技术，具有体积小、重量轻、输出电流大、量程宽、数字显示、内部锂电池供电等特点。整机由单片机控制，自动完成自检、数据处理、显示等功能，具有自动放电和放电指示功能。仪器测试精度高，操作简便，可实现直阻的快速测量。

二、特点

仪器输出电流大，重量轻。

仪器自动选择输出电流，最大可以输出10A电流。

仪器测量范围宽，0.2m Ω -20k Ω ，能测量110kV等级以下的所有感性直流电阻。

具有完善的保护电路，可靠性强。

立式机箱结构，便于现场操作。

具有音响放电报警，放电指示清晰，减少误操作。

三、技术参数

输出电流：10A、5A、1A、100mA、<4mA

量程：0.2m Ω ~ 20k Ω

准确度：0.2% \pm 2 μ

分辨率：0.1 μ

工作温度：-20 ~ 40

环境湿度： 90%RH，无结露

工作电源：AC220V \pm 10%，50HZ \pm 1HZ

体积：长380mm宽230mm高250mm

净重：11.2kg