

大功率正弦逆变器1000W车载家用转换器

产品名称	大功率正弦逆变器1000W车载家用转换器
公司名称	深圳市方超科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	吉尔方超:PS1000W
公司地址	深圳市光明新区公明街道红星村红日路10号903A
联系电话	0755-23572961 17727430773

产品详情

品牌： 吉尔方超 型号： PS1000W
类型： 纯正弦波 颜色： 银灰色/宝蓝色
产品认证： CE/ROHS

输出	产品型号：	PS1000W		
	持久功率：	1000W		
	峰值功率：	2000W		
	输出波形：	纯正弦波		
	输出频率：	50HZ/60HZ		
	输出电压：	AC220V ± 10% AC110V ± 10%		
输入	输入电压：	DC12V	DC24V	DC48V
	输入电压范围：	DC10V-15V	DC20V-30V	DC40-60V
	低压报警：	DC11 ± 0.3V	DC22 ± 0.3V	DC44 ± 0.3V
	低压关闭保护：	DC10 ± 0.3V	DC20 ± 0.3V	DC40 ± 0.3V
	过压关闭保护：	DC15 ± 0.3V	DC30 ± 0.3V	DC60 ± 0.3V
其他	空载电流：	0.55A	0.27A	0.15A
	转换效率：	89%	90%	91%
	输入端子：	FC-ABS铜件+保护罩（自产）接线柱（红+黑-）		
	输出端：	国标万能插座（可选其他国插座）		
	冷却方式：	智能温控，载控风冷		
	过热保护：	70 ± 5		
产品包装	产品尺寸：	34长*18宽*7高（CM）		
	产品净重：	2.39KG		
	内盒尺寸：	41.5长*22宽*12.5高（CM）		
	外箱尺寸：	47.5长*43宽*40.5高（CM）		
	装箱数量：	6台/箱		
	整箱重量：	18.6KG		

参数存在微小误差，
请以实物为依据！

