

安装油烟净化器工程图 油烟净化器风量 安装实例

产品名称	安装油烟净化器工程图 油烟净化器风量 安装实例
公司名称	广州市宝蓝环保科技有限公司
价格	19700.00/套
规格参数	品牌:宝蓝环保 处理风量:20000 外形尺寸:986*1380*1280
公司地址	广州
联系电话	15015739395

产品详情

高效率，小体积大风量，小功率，油烟净化器厂家 绝对环保节能，您还在忧郁什么，如果需要油烟净化器，就赶紧打电话去宝蓝公司咨询，详情进入网站了解，<http://www.gzbaolan.com>

油烟净化器<http://www.gzblhb.com> 欧生13726880912

绝对质量保证，无烟排放，效果不满意可退货，值得考虑，适用范围 适用于餐厅，酒楼等餐饮业油烟净化；学校，医院，工矿企业事业单位食堂油烟净化；食品加工厂油烟污染治理等等。技术特点 高效：高效捕集不同粒径的油雾粒子，净化效率高，从根本上解决了污染转移问题。(欧美的发达国家均采用此技术) 灵活：模块化净化单元可以灵活组合，根据不同的净化处理量及净化率要求，单元数量可作适应性调整。

方便：模块化净化单元采用分体抽屉式结构，易于安装、维护，清洗特别方便。

先进：静电电源控制系统可自动调节电场强度，使净化设备在长期运行后仍保持较高的净化率。安全：安全系统设计周密，检修门被打开，高压电源即自动切断；高压电源精心设计成环氧树脂严密封闭的单元体，使用安全可靠；采用了大型机所运用的闪络跟踪技术，可配备远程控制系统，大大提高运行运行的安全系数。稳定：静电电源控制系统具有过流过压自动保护装置，保证设备稳定运行。

经济：使用寿命长，节能高效(比传统技术节能50%以上) 安装注意事项

- 郑重敬告：油烟净化器电气系统务必可靠接地！
- 1、净化系统内通风量应在净化器额定处理风量内；
 - 2、净化器安装应保证水平，否则，净化器收集的油会被风机吸出，或放油时不能将净化器内的油放尽；
 - 3、管道内风速应设计在8-10m/s；
 - 4、弯头中线半径 1.5D（若不满足此条件，则变径管风阻会成倍增大）
 - 5、变径管（小变大）斜边与轴线夹角 7度（若不满足此条件，应考虑合理安装导流板。否则，净化器净化效率将大幅度降低，达不到最好净化效率）。
 - 6、变径管（大变小）斜边与轴线夹角 15度（若不满足此条件，应考虑合理安装导流板。否则，净化器不能发挥其效能）。
 - 7、净化器进风口之前应有一段 2.5D的直管（若不满足此条件，应考虑合理安装气流均布和导流板，否则，净化不能发挥其效能）；
 - 8、风机应安装减振器；
 - 9、风机进出风口应安装软连接；
 - 10、净化器必须可靠接地（净化器有3根线，红线和绿线接220V，黄绿线接地）风向问题 设备出厂均设定为左进风（面对净化器电气箱的门，风向流动由左向右侧为左进风，反之为右进风）。若现场需用右进风，按图3所示之电场旋转180度（27标识与实际风向一致），将弹簧接头由下方移至上方，上的电线

对换则完成了由左进风调整为右进风之过程。通电调试净化器有3根出线，红线和绿线接220V/AV，黄绿线接地，接地电阻应小于2欧姆。接通净化器电源，此时净化器红灯亮1秒后绿灯亮，同时红灯熄灭，有轻微连续平稳的“哧”静电放电声音，视为正常工作。通电调试时，净化器内偶尔有断续“啪、啪”的高压放电声，此为正常现象。若出现连续“啪、啪。。。”的高压放电声，此时说明电场低压区有异物（诸如厨房点火用的纸屑、新安装的风管内残留的杂物），此时应关闭净化器电源，打开电场清理异物，排除后重新启动净化器。如还有异常，请通知维修站。使用

- 1、净化器正常工作时，电场发出轻微连续平稳的“哧”静电放电声，绿灯亮，红灯不亮
 - 2、在净化器工作时，偶然出现“啪、啪”的高压放电声，此为正常现象。
 - 3、净化器使用中绿灯亮，红灯也亮，此说明净化器需要清洗。若不清洗，净化器将自动判别后进入保护状态。
 - 4、净化器使用中红灯亮，绿灯不亮，此说明净化器已进入自动保护状态，停止工作。清洗电场后，净化器可进入正常工作状态。
 - 5、净化器应定期放油，防止净化器集油盘满后漏油。
 - 6、净化器的清洗周期为1-3个月（视使用情况可适当延长或缩短）
 - 7、严禁非专业人员拆装、调试、维修净化器，发生故障时应及时关闭电源，由本公司维修人员进行检修。清洗保养在确认电源断开的情况下打开电场仓门，依次取出各电场。（注意：在进行以上操作时不要碰伤电场本体或箱体上任何绝缘件，否则更换）需清洗的部件：高压绝缘子、电场、机箱内导槽。高压绝缘子清洗方法：用酒精对其进行擦拭，擦拭到看上去十分清洁为止。
- 地址：广州市荔湾区海龙街龙溪蟠龙村33号王枝塘工业区 电话：13726880912(欧生) <http://www.gzbaolan.com> <http://www.gzblhb.com> <http://www.gzbaolantec.com>