



插入送风机软管插座，同时开启送风机，将新鲜空气输入面罩供使用者呼吸。

4. 送风机使用前应实现可靠接地。

5. 每次使用后应将面罩、通气管及其附件擦拭干净，并将长管盘起放入储存箱内。储存场所环境保持干燥、通风、避热。

面罩镜片不可与有机溶剂接触，以免损坏。另外应尽量避免碰撞与磨擦，以免刮伤镜片表面。

男士在佩戴面具之前应将胡须刮净，以免胡须影响面罩的佩戴气密性。

长管面具应由专人保管，定期检查。发现问题应及时维修，必要时更换损坏的另部件。警告！

出现以下情况时，应立即停止工作并撤离离开现场；a) 呼吸困难时；b) 由于有害气体，发困时；c)

闻到有害气体味道时；d) 由于有害气体，眼睛、鼻子、嘴等部位受到刺激时；e)

出理空气流量的异常情况或停止空气供气时；f) 由于出理停电，故障等原因，停止运行时

适用于多种有尘作业场所，适用于防各类颗粒物（尘、雾、烟等）及不超标异味气味。不适合缺氧作业环境（含氧量低于18%的空气环境为缺氧环境），不适合IDLH浓度（立即威胁生命和健康的浓度），不适合可能引起爆炸的作业场所。