

深圳厂家RV1612NS平脚开关电位器收音机

产品名称	深圳厂家RV1612NS平脚开关电位器收音机
公司名称	深圳市祺泰达电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:祺泰达 型号:R1612NS 产地:1200
公司地址	深圳市龙岗区平湖街道富民工业区富康路4号1栋5楼
联系电话	075589698879 15919972744

产品详情

使用溫度範圍

Operating temperature

-10 ~ +70

手工焊接

Manual soldering

300 Max 3sec

Electrical Characteristics 電氣特性

總阻值(R)

Total resistance

500 ~2M

總阻值容許誤差

Resistance tolerance

± 20% (more than 1M ± 30%)

阻值線性

Resistance taper

A A

B B

C C

W M N N

摺動雜音

Sliding noise

Less than 47 mV

殘留阻值

Residual resistance

20 Ω (R > 10K)

10 Ω (R \leq 10K)

絕緣阻抗

Insulation resistance

More than 100 M Ω at DC 500 V

定格電力

Rated power(W)

Linear (B) taper : 0.125 W

Other taper : 0.06W

最高使用電壓

Max. Operating voltage

Linear (B) taper : 200 V

Other taper : 150 V

耐電壓

Withstand voltage

1 Minute at AC 500 V

Mechanical Characteristics 機械特性

全回轉角度

Total rotational angle

300 ° ± 5 °

全回轉扭力

Rotational torque

30~200 gf.cm

C.C 扭力

C.C torque

100~350gf.cm

全回轉止強度

Rotational stopper strength

8 Kgf.cm Max.

軸推拉強度

Shaft push-pull strength

7 Kgf. Max.

迴轉壽命

Rotational life

15,000 Cycles