

# 扬修电力电动执行器LK3功率控制器控制板

产品名称	扬修电力电动执行器LK3功率控制器控制板
公司名称	扬州市扬修电力设备有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	品牌:扬修电力 型号:LK3 产地:扬州
公司地址	江苏 扬州市邗江区 西湖镇美湖路9号-12
联系电话	0514-80821558 13585232797

## 产品详情

扬修电力电动执行器LK3功率控制器控制板；

整体控制式电动执行机构（以下简称LK）是在2SA3开关型电动执行机构的基础上，增加了电气控制部分，即LK型功率控制部分，将机械传动与电气控制集为一体而构成的，具有现场操作和远方操作控制等功能，现场调试极为方便，适用于对开环控制系统中各类阀门进行开关操作和控制。

电控部分由薄膜按键面板、功能板、开度模块、电源及插件板和交流接触器等组成，电控部分通过插件及紧固螺栓和电动执行机构连接，可方便拆卸或更换；也可实现分体控制。

### 主要技术参数

电源：AC380V 50Hz 三相三线制 阀位信号：输出 4 ~ 20mA（或 0 ~ 20mA）防护等级：IP67

环境温度：-20 ~ +60

输出功率：0.030 ~ 15kW

扬修电力电动执行器LK3功率控制器控制板；

## 操作

LK可分别在“远方”或“就地”状态下操作，当每次接通电源后均处于“远方”状态，如果需要进行“就地”操作时，按一下“就地”按键，将“远方”状态切换至“就地”状态，此时，“远方”状态指示的绿色发光管熄灭，“就地”状态指示的红色发光管亮，远方操作的“开、关、停”按键不起作用，只能在就地操作面板上操作“开、关、停”按键。

在开启阀门过程中，红灯闪，绿灯亮；

在关闭阀门过程中，绿灯闪，红灯亮；

阀门处于“全开”位置，红灯亮，绿灯灭；

阀门处于“全关”位置，绿灯亮，红灯灭。

“就地”操作结束后，应按一下“远方”按键切换至“远方”操作状态。

扬修电力电动执行器LK3功率控制器控制板；