

## 48V免维护电动车蓄电池

产品名称	48V免维护电动车蓄电池
公司名称	石狮市华赛蓄电池经营部
价格	585.00/组
规格参数	品牌:华都 类型:动力型蓄电池 电池盖和排气栓结构:阀控式密闭蓄电池
公司地址	中国 福建 石狮市 群英南路51号
联系电话	86 0595 88781337 13599782180

## 产品详情

品牌	华都	类型	动力型蓄电池
电池盖和排气栓结构	阀控式密闭蓄电池	化学类型	铅酸蓄电池
荷电状态	免维护蓄电池	电压	48 (V)
型号	6-DZM-20	额定容量	20AH
外型尺寸	181X77X171X4只 (mm)	产品认证	ISO9001
适用范围	电动车蓄电池		

### 产品介绍

本电池自放电极低，使用寿命长，正常使用电池寿命可达到两年，20ah电池，用10a电流放电，在25摄氏度时，放电时间能达130分钟，

**蓄电池特点：**该电池为贫液阀控密封式，内部没有流动电解液，充电时所产生的微量气体在电池内进行氧复合，在正常情况下无酸雾排出，气体排出极少，无需补水，无腐蚀，无污染。该蓄电池具有容量大自放电率小，重量比能量高，大电流放电点性能良好，使用寿命长，安全可靠，可维护等特点，是较好的动力蓄电池。

**装车使用：**蓄电池为荷电状态出厂，如果出厂时间短，用户可直接（或装车）使用。如果出厂时间较长（两个月以上）为了补充在贮藏和运输中容量的损失，用户应在装车和使用前充电，充电方法为：将随车充电器插上蓄电池箱，接上220v的交流电源，充电至转绿灯后3-4个小时即可。

**蓄电池放电：**电动助力车运行时，即为蓄电池的放电过程，蓄电池严禁过放电，为了避免过放电，每只

蓄电池（12v），最低放点保护电压为10.50v。

蓄电池充电：蓄电池的容量放出70%以上或总续行里超过70%时就应及时对蓄电池进行充电，或行程较长蓄电池的电量已全部放出必须及时充电。充电方式如下：充电器应采用智能控制同时带负脉冲去极化，电池充电分三个阶段，第一阶段恒流充电，充电电流为 $0.25i-0.3i$ （a），第二阶段为恒压充电，恒压值为单只蓄电池（12v）电压为14.8v，第三阶段为涓流充电，恒压值为单只蓄电池（12v）电压为13.8v。电流又0.35a渐趋近于0a结束。如果运行（放电）短（放出容量《10%），则不需要每天充电，经常不运行的蓄电池应每间隔一段时间（如半个月，1个月或2个月）作一次完全放点兵及时再给蓄电池充足电，以保持蓄电池的容量且不缩短器其寿命。

### 质量保证

蓄电池出厂后，其技术性能应符合gb/t22199-2008国家标准要求，开箱后如发现电池漏液，接线片断裂，电池槽破裂等问题，应查明原因，属电池质量问题予以调换，严格按说明书规定要求使用，在保用期内2h率放电容量降至额定容量60%以下，经维

护后仍无法恢复容量者，可予以调换。

### 保用期限

依据行业相关规定或者以双方签订三包协议为准。

订购热线: 0595-88781337手机18960232652