

科盛嘉40KA单相电源防雷箱

产品名称	科盛嘉40KA单相电源防雷箱
公司名称	长沙科盛电气技术有限公司
价格	1500.00/个
规格参数	品牌:科盛嘉 型号:KSJ-220BJ/40 产地:湖南长沙
公司地址	长沙市雨花区红星副食品批发市场综合楼2栋508号(注册地址)
联系电话	0731-88846343 18974841505

产品详情

应用范围：

适用于各类通信机房、计算机机房、有线电视台机房、办公调动中心、微波站、加油站、别墅、住宅小区、企事业单位等的低压配电系统单相电源线从LPZ1区进入LPZ2区之电源线三级防雷保护。

功能特点：

符合国家GB18802.1-2002/IEC61643-1：1998标准和YD/T1235.2-2002产品设计及测试标准。

采用严格的均流技术，冗余并联设计，高通流容量、低限制电压；防爆性结构设计，响应时间小于25ns；内置计数器显示、测试、清零按钮，雷击计数显示0~99次。

采用对称平衡复合电路设计，共模、差模全保护，TT、TN供电系统通用，适合电源品质差的供电系统电源线路防雷保护；可实现凯文连接，消除中间连接线路的感抗对防雷器动作时间及残压水平造成的影响，使电压保护水平更低，效果更好。

采用温控断路技术，内置过热过流保护脱离装置，无需外置熔断器或断路器，确保防雷器意外发生

故障时不会发生自燃及电力线路短路现象，彻底避免火灾，阻燃防爆。

内置相、零错误接线指示功能；防雷器劣化保护、指示、遥远信号告警功能。实时监控防雷器工作状态，防止误信防雷器造成设备损坏，轻松实现无人职守，安全可靠。

线路遭雷击次数计数功能；雷击次数掉电记忆功能：掉电后记录雷击次数数据不丢失；断电提取阅读雷击次数功能：可在脱机状态下提取阅读雷击记录数据。LED雷击计数显示0-99，更清晰、直观。