

## OBVX2系列信号电涌保护器（信号防雷）

产品名称	OBVX2系列信号电涌保护器（信号防雷）
公司名称	温州创捷防雷电器有限公司（市场部）
价格	.00/个
规格参数	品牌:创捷(cuaje) 类型:信号电涌保护器（信号防雷）
公司地址	中国 浙江 乐清市 柳市镇柳黄路325号
联系电话	86 0577 62735525 15201968731

## 产品详情

品牌	创捷(cuaje)	型号	OBVX2系列信号电涌保护器（信号防雷）
类型	信号电涌保护器（信号防雷）		

### 产品说明及适用范围

本系列产品特别适用于机关、金融证券、保险等行业的计算机主机、终端机、调制解调器、服务器、外收发器等设备的9、15和25芯电缆传输，或有线遥感、遥测等d型接口的设备精细保护。有效减少设备受到脉冲干扰而造成的软硬件故障。

### 产品特点

- 1、rs232接口d型标准接头，可对标准或非标准定义的通信线路提供精细过压保护。d type
- 2、核心元件采用进口过压保护器件，实现可靠的抗过压功能。

### 型号规格及其含义

## 安装与维护

- 1、本系列产品应用于设备前端。
- 2、保护器适用于室内安装，室外安装必须加装防水设施。
- 3、所有接线必须牢固及可靠。
- 4、电气连接、防雷接地应符合防雷标准要求，接地线尽量做到短而直。
- 5、可根据用户要求定制。

产品设计和订货须知：用户在产品设计和订货时，应详细标明产品型号、数量。例如：obvx2-9,8只。

## 主要技术参数

	obvx2-d9	obvx2-d15	obvx2-d25
最大持续工作电压uc (vdc)	15v		
标称放电电流in (8/20 μ s)ka	100a(线/信号地信号地/地)		
最大放电电流imax (8/20 μ s) ka	200a(线/信号地信号地/地)		
电压保护水平up (v~) kv	24v(线/信号地)	2000v(信号地/地)	
响应时间(ta)ns	1ns		
传输速率vs	1mbds		
保护线路	2/3/4/6/7/8/20信号地:5		
插入损耗	可以接客户要求制作 0.5db		