

无刷电机驱动控制器 直流无刷风机应用款

产品名称	无刷电机驱动控制器 直流无刷风机应用款
公司名称	山东优万电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	额定电压:36V 额定电流: 20A 功耗: 1200w
公司地址	山东省济南市槐荫区西外环美里路555号25号楼2单元
联系电话	0531-66695579 13065031766

产品详情

型号：12G1KW-VL2 12G1KW-VL1

额定输入电压 36 VDC

功率 \leq 1200W

电压输入范围 12-60V

额定电流 \leq 20A(电流35A)

适配电机 三相无刷电机，无霍尔传感器换向

工作环境温度和湿度 -20 ~85 ， 0~90%RH非凝露

储存环境温度-40 ~125

该控制板应用范围，低压风机，割灌机电机等等。

项目典型案例应用：低压风机控制器

该驱动板性价比高运行稳定，安装方便。可实现电机调速，正反转，实时限流保护无延时，过流堵转保护功能，缺相保护，短路保护过压值欠压值设定，可根据客户需求深度定制专属产品！