

JDJJ2-35电压互感器

产品名称	JDJJ2-35电压互感器
公司名称	乐清南诺电力设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浙江省乐清市乐成街道湖上岙西溪坑1幢8号
联系电话	0577-57126454 13372330020

产品详情

JDJJ2-35电压互感器

概述JDJJ2-35电压互感器为单相油浸产品，适用于额定频率50HZ或60HZ，额定电压35KV及以下的电力系统中，作电能计量、电压监控和继电保护用。

型号含义

JDJJ2-35电压互感器型号含义

结构

JDJJ2-35电压互感器的铁心由条形硅钢片叠成，为三柱芯式，器身用铁夹件固定在箱盖上，在箱盖上装有一次及二次套管等，油箱用钢板焊成，油箱壁下部装有接地螺栓及放油塞，箱底有四个安装孔。

技术参数

1.额定绝缘水平：40.5/95/200KV

2.技术参数表

型号	额定电压比	额定输出				极限输出
		0.2	0.5	1	6P	
JDJ2-35	35000/100	50	100	150		1000
JDJJ2-35	35000/ 3/100/ 50	50	100	150	100	
	3/100/3					

35000/ 3/100/ 30
3/100/ 3/10
0/3

60

100

2 × 500

外形及安装尺寸

JDJJ2-35电压互感器外形及安装尺寸

产品名称：JDJJ2-35电压互感器

型号：JDJJ2-35电压互感器

声明：这里是产品的接线图、变比、参数、精度、准确级、保护级、作用原理、外形尺寸等详细参数页面。本页JDJJ2-35电压互感器的信息仅供参考，如有改动不另行通知。订购前请来电咨询0577-57126454，我们有专业人士为您选型。另外可根据客户需求，订制非标产品。