

贝诺太电子SDVC20-S控制器厂家直销

产品名称	贝诺太电子SDVC20-S控制器厂家直销
公司名称	连云港贝诺太电子科技有限公司
价格	180.00/件
规格参数	品牌:创优虎CUH 型号:SDVC20-S 产地:江苏连云港
公司地址	连云港市赣榆区青口镇黄海路青河丽景B1号楼5号商铺
联系电话	18936728918

产品详情

贝诺太电子SDVC20-S控制器厂家直销

贝诺太电子SDVC20-S控制器厂家直销包装清单：

控制器*1

说明书*1

电源线（线长1.5米）*1

输出线（线长1.5米）*1

贝诺太电子SDVC20-S控制器厂家直销选购附件：

智能光电传感器（线长1.5米）

信号控制15针D型插头

贝诺太电子SDVC20-S控制器厂家直销售后服务：

质保三年，免费维修

贝诺太电子SDVC20-S控制器厂家直销控制器正面视图：

控制器底部视图：

控制器信号接口视图：

产品特性：

自动稳压：内置数字稳压电路，可以减小由于电源电压波动造成的送料速度变化。

可调缓启动：启动时，输出电压会从零开始逐渐增大到预设电压，以消除对振动盘的冲击。缓启动时间可数字预置。

熔断式短路保护：输出端发生短路时，控制器的保险丝会熔断以保护控制器及振动设备。

过热保护：当控制器工作温度过高时将停止输出，以自我保护。

过流保护：当控制器工作电流超过额定电流时将停止输出，以保护控制器及振动设备。

速度预置：可以通过外部控制信号直接选择多达4种预先设置的输出电压。

双路开关传感器料满/料空停机：支持2路NPN型传感器或PLC远程料满/料空停机控制。

光电传感器料满/料空停机：支持光电对射传感器料满/料空停机控制。

远程速度控制：可以直接使用外置的电位器、PLC或1~5V电压信号远程控制输出电压。

直流控制输出：控制器可输出直流低压控制信号，以驱动电磁阀等设备与控制器协同工作。

最大可输出电压设定：设定最大可调整电压防止用户误操作输出过大电压损坏振动设备。

尺寸和重量：

尺寸：长111mm × 宽76mm × 高48.5mm

重量：285g（不含附件）

技术规格：