

LZZBJ12-10电流互感器

产品名称	LZZBJ12-10电流互感器
公司名称	乐清南诺电力设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浙江省乐清市乐成街道湖上岙西溪坑1幢8号
联系电话	0577-57126454 13372330020

产品详情

LZZBJ12-10电流互感器

概述LZZBJ12-10电流互感器适用于额定频率50HZ、额定电压10KV及其以下户内装置的电力系统，用作电气测量和电力保护用，特别适合在柜宽较窄的中置柜中使用。型号含义技术参数1.额定绝缘水平：12/42/75KV2.额定频率：50HZ3.额定一次电流：50-1200(1250)A4.额定二次电流为5A5.基本级次组合：0.5/5P6.测量级仪表保安系统：FS<107.5P级准确限值系数:5P108.局部放电水平符合GB5583-85标准和IEC44-4《互感器局部放电测试》，其视在放电量不大于20PC9.负荷的功率因数为0.8(滞后)结构简介LZZBJ12-10电流互感器为支柱式全封闭结构，采用环形铁芯线圈，一、二次线圈用树脂浇注成型。由于加强了绝缘，在潮湿凝露及二级污秽条件下亦可正常运行。产品的出头标记：一次为P1、P2，二次甲组为1S1、1S2，乙组为2S1、2S2。当一次电流由P1流向P2时，二次电流由S1经外部回路流向S2，即为减极性。当一次有电流通过时，二次回路不得开路，否则有高电压产生。LZZBJ12-10电流互感器外形尺寸安装图如下

产品名称：LZZBJ12-10电流互感器

型号：LZZBJ12-10电流互感器

声明：这里是产品的接线图、变比、参数、精度、准确级、保护级、作用原理、外形尺寸等详细参数页面。本页LZZBJ12-10电流互感器的信息仅供参考，如有改动不另行通知。订购前请来电咨询0577-57126454，我们有专业人士为您选型。另外可根据客户需求，订制非标产品。

