

贝诺太品牌直销SL-10稳压振动送料控制器

产品名称	贝诺太品牌直销SL-10稳压振动送料控制器
公司名称	连云港贝诺太电子科技有限公司
价格	99.00/件
规格参数	品牌:贝诺太 型号:SL-10 产地:江苏
公司地址	连云港市赣榆区青口镇黄海路青河丽景B1号楼5号商铺
联系电话	18936728918

产品详情

售后政策

一、保修条款

在购买产品之日起七日内，产品出现性能故障的，消费者可以选择退货、换货或者保修服务。自售出之

日起第8日至第15日内，产品出现性能故障，消费者可以选择换货或者保修服务。

在购买产品之日起（调频、压电系列三年内；调压系列一年内），若产品出现非人为损坏的性能故障，

消费者有权享受免费保修服务。

在购买产品之日起三个月内，若出现非人为损坏的性能故障，消费者可享受免费更换服务。保修期自发

票开具之日起计算，有效期的最后一天为法定节假日时，以节假日的次日为有效期的最后一天。

控制器功能

频率调节：输出频率范围40.0~400.0HZ

电压调节：输出电压范围0~260V

自动稳压：本功能可以消除由于电源电压波动造成的送料速度变化。稳压还可以消除工频交流电造成的拍频效应。

智能光电传感：通过自适应的智能光电对射传感器实现料满停机控制，且具有可调缓启动时间、开延迟、关延迟、逻辑方向调节等控制功能。

料满停机：通过NPN型传感器实现料满机控制，并具有可调缓启动时间、开延迟、关延迟、逻辑方向调节等控制功能。

加速功能：本功能可将大输出电压提高到输入电压的150%

线控调速：可以直接使用外置的电位器、PLC或1~5V电压信号控制输出电压。

输出开关：面板上设有轻触，可以即时开停机，方便用户调试设备。

键盘锁定：通过长按开关键2秒钟可以锁定所有按键，防止用户误操作。

控制输出：通过晶体管输出控制信号，可直接用于控制电磁阀等外部设备与本控制器协调工作。

大输出限定：本参数可以帮助生产厂家防止用户误操作损害设备。

波形指数：用户可以通过该参数平衡控制器效率与大功率。

恢复出厂设置：该功能可以快速将调乱的状态参数恢复为出厂默认设置，使控制器进入默认出厂工作状态。

保修限制条款

下列对保修的限制条款适用于全部产品，公司将取消其保修资格：

未经许可和授权，擅自拆卸和维修。

浸液、摔坏或因用户使用不当引起的印刷电路板烧毁。

超过保修期(包括正常维保期、付费购买的延保期、保外付费维修的维保期)。

保修凭证与产品型号不符或保修凭证被涂改。

未按使用说明书要求使用、维护、保养由于最终用户使用不当引起的损坏。

使用过程中引起的终端表面如外壳、镜片、数码显示屏、液晶显示屏、天线、接线端口或其他外部元件等破损。

使用不正确的连接方式造成短路，零件损坏。

因不可抗力(如火灾，地震，雷击等)造成的损坏。

法律规定的其他不予保修情形。