

# JTM-V10A振弦式频率读数仪

产品名称	JTM-V10A振弦式频率读数仪
公司名称	天津科安仪器科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	供应商:天津科安仪器
公司地址	天津市西青区中北镇凯苑路与凯安道交口西北侧燕宇花园13-3-602（注册地址）
联系电话	022-60383008 18920264562

## 产品详情

JTM-V10A振弦式频率读数仪应用概述：JTM-V10A振弦式频率读数仪是专门为振弦式传感器设计的数据显示仪器，同时还可测量振弦式传感器内部温度（内置温度传感器）。本读数仪在技术上采用了扫频激励模式，显示采用液晶显示，操作界面具有良好的人机对话功能，操作简单，使用方便。

JTM-V10A振弦式频率读数仪技术参数：扫频激励范围：400 ~ 6000Hz 测频率分辨率：0.1 Hz测模数分辨率：0.1 F测温范围：-30 ~ +80 测温精度：±0.5 测温分辨率：0.1 显示屏：128 × 64 图形点阵屏电池：5节AA 电池（5号电池）工作电流：<30mA尺寸：204 × 103 × 35mm（长 × 宽 × 高）工作温度：- 10 ~ + 50