

# 振弦式读数仪

产品名称	振弦式读数仪
公司名称	天津科安仪器科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	供应商:天津科安仪器
公司地址	天津市西青区中北镇凯苑路与凯安道交口西北侧燕宇花园13-3-602 (注册地址)
联系电话	022-60383008 18920264562

## 产品详情

振弦式读数仪JTM-V10A技术参数：

测频率分辨率：0.1 Hz

电池：5 节AA 电池（5 号电池）

显示屏：128 × 64 图形点阵屏

扫频激励范围：400 ~ 6000Hz

测温范围：-30 ~ +80

工作电流：<30mA

测温精度：±0.5

尺寸：204 × 103 × 35mm（长 × 宽 × 高）

测温分辨率：0.1

测模数分辨率：0.1 F

工作温度：- 10 ~ + 50

振弦式读数仪609技术指标：

别	609A	609B	609C
测频范围	500 ~ 5000Hz		
最小读数	0.1 Hz		
测温范围		-30 ~ 110	-30 ~ 110
测温精度		± 0.3	± 0.3
通讯接口		rs485或232	
测量方式	手动.自动		
测量间隔	1秒 ~ 1月可调		
数据存储	5000条		10000条
工作电源	三节碱性电池		
工作温度	-5 ~ 50		