轴力计读数仪 频率仪

产品名称	轴力计读数仪 频率仪
公司名称	天津科安仪器科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:609 品牌:天津科安仪器
公司地址	天津市西青区中北镇凯苑路与凯安道交口西北侧燕宇花园13-3-602（注册地址）
联系电话	022-60383008 18920264562

产品详情

轴力计读数仪 频率仪概述：

609型系列读数仪适应于各种振弦式传感器的数据采集。

轴力计读数仪 频率仪功能特点:· MCU采用AVR架构；具有抗干扰强、高精度、高分辨率、低功耗等优点。 · 操作简便、显示模式多样；频率、频模值、物理量模式显示。 · 数据采集与保存方式；手动操作与自动运行、实时采集与定时采集方式。

轴力计读数仪 频率仪技术指标：

类别	609A	609B	609C
测频范围	500～5000Hz		
最小读数	0.1 Hz		
测温范围	—	-30～ 110°C	-30～ 110°C
测温精度	—	±0.3°C	±0.3°C
通讯接口	—	—rs485或232	
测量方式	手动.自动		
测量间隔	1秒～1月可调		
数据存储	5000条		10000条
工作电源	三节碱性电池		
工作温度	-5～ 50°C		