

# 三相20千瓦柴油发电机资料

产品名称	三相20千瓦柴油发电机资料
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	机组型号：:TO22000MT-2
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

### 三相20千瓦柴油发电机资料

目前针对柴油发电机渗漏较新解决方案是采用高分子复合材料的方法其中应用较为成熟的是美嘉华技术体系。用高分子材料修复柴油发电机是现场堵漏一个理想方法特别是在易燃易爆场合下及不停车带压堵漏方面均显示其独有的优越性。不仅可以停车堵漏、密封而且可以在不影响生产进行的前提下在线待机治理渗漏部位达到重新密封的目的经济效益显著。

大泽静音柴油发电机在使用的过程中为了使负荷调节更加准确，产生了共轨技术。三相20千瓦柴油发电机资料柴油机的涡轮增压器已作过介绍。至于增压中冷技术就是当涡轮增压器将新鲜空气压缩经中段冷却器冷却，然后经进气歧管、进气门流至汽缸燃烧室。有效的中冷技术可使增压温度下降到50 以下，有助于减少废气的排放和提高燃油经济性。

### 三相20千瓦柴油发电机资料

柴油发电机组各种功率因素的关系:

- 1) 视在功率的单位为KVA，我国习惯用于表达变压器及UPS的容量。
- 2) 有功功率为视在功率的0.8倍，单位是KW，我国习惯用于发电设备和用电设备。
- 3) 柴油发电机组的额定功率是指12小时可连续运行的功率。
- 4) 较大功率是额定功率的1.1倍，但12小时内仅容许使用1小时。

5) 经济功率是额定功率的0.75倍，是柴油发电机组不受时间限制可长期运行的输出功率。在该功率运行时，燃油较省、故障率较低。

品牌：大泽动力

技术参数：

机组型号：TO22000MT-2

- \*、额度功率：20KW
- \*、后备功率：21KW
- \*、额定频率：50HZ
- \*、结构类型：静音式
- \*、工作时间：12-18h
- \*、油箱容积：50升
- \*、额定电压：220/380V
- \*、启动方式：电启动
- \*、功率因数：COS =1.0
- \*、燃油消耗率(g/kw.h): 205
- \*、噪音dB ( A ) LP7M：65-68Db
- \*、燃油型号：0#、-10#、-20#、-35#柴油

发动机参数：

- \*、发动机：大泽動力
- \*、发动机型号：TOYO2000
- \*、发动机功率：26KW
- \*、缸体结构：直列、四冲程、水冷、直接喷射
- \*、气缸数：4/L型
- \*、耗油量：205g/KW.H
- \*、燃油表：有
- \*、过载能力：110%1h

- \*、机油容量：3.3L
- \*、冷却方式：水冷却
- \*、额定转速：1500r/min
- \*、燃烧系统：直喷式
- \*、调速方式：电子调速
- \*、进气方式：涡轮增压

#### 电机参数：

- \*、电机型号:TO-22
- \*、电机品牌：大泽動力
- \*、额定功率：26KW
- \*、电机温升：25-50
- \*、防护等级：IP23
- \*、绝缘等级：H
- \*、额定电压：220/380V
- \*、电机类型：无刷稀土永磁电机
- \*、接线方式:三相四线、Y型接法
- \*、环境温升：低温-30 高温40

#### 整机参数

- \*、机器重量：498/580kg
- \*、消音装置：工业静音器
- \*、整机超载保护：有
- \*、自动过载保护：有
- \*、控制装置:ECU
- \*、电磁控油阀:有
- \*、外形尺寸：1450\*865\*1100mm
- \*、发电机组标准配置:电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护、启动蓄电池及蓄电池

启动连接电缆

云控参数显示：

- \*、发动机转速；
- \*、发动机水温；
- \*、发动机油压；
- \*、发动机油温；
- \*、发动机缸温；
- \*、发动机油位；
- \*、机组本次运行时间
- \*、机组累计运行时间
- \*、机组保养倒计时；
- \*、发电机三相相电压L-N；
- \*、发电机三相线电压L-L；
- \*、发电机三相电流A；
- \*、发电机频率Hz；
- \*、发电机有功功率KW；
- \*、发电机视在功率KVA；
- \*、发电机无功功率KVar；

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

大泽动力是一家销售大泽品牌的发电机，大泽现在主营：

数码变频发电机，静音发电机组，静音汽油发电机组，静音柴油发电机组，开架式发电机组，车载发电机组，船载发电机组，家用发电机组，汽

油发电电焊机，柴油发电电焊机，汽油自吸水泵，柴油自吸水泵。

1.大泽汽油发电机组：1KW汽油发电机组-80KW汽油发电机组之间！

2.大泽柴油发电机组：3KW柴油发电机组-800KW柴油发电机组之间！

3.大泽数码发电机组：1KVA数码发电机组-10KVA数码变频发电机组！

4.大泽动力沼气、液化气、天然气、煤气、汽油、多燃料发电机组：5KW-300KW范围之内！了解更多请百度搜索;大泽姚辉锋

5.大泽发电电焊机：190A-800A之间，燃料以汽油、柴油之分！

6.氩弧焊发电电焊机：250A-500A之间，氩弧焊机和发电电焊机相比，使用更广泛、运用更细腻！

7.大泽柴油机水泵：2寸自吸泵-6寸自吸泵

8.大泽汽油机水泵2寸自吸泵-4寸自吸泵