

# PC9A-1微欧计

产品名称	PC9A-1微欧计
公司名称	上海欧策电子仪器有限公司
价格	2200.00/台
规格参数	欧策:量程：20m ~ 2000 PC9A-2:精度：0.1级 上海:分辨率：10 $\mu$
公司地址	上海市奉贤区金齐路868号3385室
联系电话	021-51282772 18516503998

## 产品详情

### 简介

PC9A-1微欧计是凯尔文电桥的更新换代产品，仪器采用LED大数显读数直观清晰，测试速度快，精度高，适合于工矿企业、实验室或车间现场对直流低电阻作准确测量。

可用于测量各种线圈电阻、检测各类分流器电阻。

测量开关及接插件、继电器等电器元件的接触电阻。

用于测量金属材料、电阻和电线电缆的导线电阻。船、车、飞机的金属铆接电阻等

PC9A-1数字微欧计是宽量程采用手动量程和自动量程二种操作方法的微欧计。

有完善的自我保护技术产品

设有R（纯电阻）和L（带电感的电阻）测量功能。

配有单片微处理器机，可在误操作时能发出《出错信息》使测量更安全、抗干扰能力强。

简便：只要接上被测电阻，按一下按键即可，测试过程不再用手工操作。

快速：采样时间为0.4秒，一般在数秒内即可显示稳定数据，

准确：优于同等级直流电阻电桥外接检流计才能达到的准确度。

稳定：采用主要基准电阻符合相关国家军标。

可靠：主要元器件采用进口原装。

是变压器、电机、互感器行业测试感性电阻产品。

### 主要技术指标Specifications

量程	测量范围	分辨力	测试电流	准确度
Span	Measuring Range	Resolution	Test Current	Accuracy
20m	0~19.99m	10 $\mu$	500mA	$\pm (0.1\%Rx+2\text{个字})$
200m	0~199.9m	100 $\mu$	500mA	$\pm (0.1\%Rx+2\text{个字})$
2	0~1.999	1m	100mA	$\pm (0.1\%Rx+2\text{个字})$
20	0~19.99	10m	100mA	$\pm (0.1\%Rx+2\text{个字})$
200	0~199.9	100m	10mA	$\pm (0.1\%Rx+2\text{个字})$
2000	0~1999	1	1mA	$\pm (0.1\%Rx+2\text{个字})$
测试项目		R+L/R		
Test Items				
输出		RS232C		
output				
自动/手动		自动/手动		
A/M		Automatic/Manual		
显示位数		3位LED 0.8吋		
Display Digits				
供电电源		AC220V50Hz		
Electric Power Supply				
外形尺寸		250 × 85 × 280 ( W × H × D )		
Dimension:				
重量		2Kg		
Weight				
功耗		10W		
Power Consumption				

www.shocdz.com

微欧计