

18千瓦柴油发电机大泽动力

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 18千瓦柴油发电机大泽动力 |
| 公司名称 | 上海欧鲍实业有限公司 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室 |
| 联系电话 | 021-51987644 13020198138 |

产品详情

18千瓦柴油发电机大泽动力，

- 一．更换发动机润滑（前三次换机油时间分别是：20小时，35小时，50小时，以后每75小时换一次），用四冲程机汽机油，油量到油尺2/3处。
- 二．更换或洗净润滑油滤器的滤芯
- 三．重新上紧各部分螺栓或螺冒
- 四．新发电机应尽量避免突然增加负载或高速运行
- 五．尽可能使用厂家推荐的润滑油，不同品牌润滑油不要混合使用，否则会导致运动部件异常磨损
- 六．往燃油箱加注油时，注油口应有滤器，放上滤布更好，燃油先要在油箱内静置24小时以上，使水和杂质沉淀后使用，平时应经常打开日用油箱的排泄塞头排出底部的水和沉淀物。

【公司名称】：上海欧鲍实业有限公司

【品牌名称】：大泽动力

【销售经理】：张浩

【联系电话】：13020198296

【直线座机】：021-51987641

【电子邮箱】：2715411185@qq.com

【在线QQ】：2715411185

【交易方式】：购销合同 支付宝交易

【交易模式】：转账、支付宝、现金、支票、刷卡；

【关于产品】：含增值税16%，不包含运费，全国24小时发货。

【推荐理由】：**** 质保一年 终身维护 全国联保 进口技术 性能稳定。

水冷18KW静音柴油发电机

品牌 大泽动力

型号 TO20000ETX

机组参数

输出功率 18KW

备用功率 18.5kw

输出电压 220/380V

功率因数 $\text{COS} = 1.0$ (滞后)

额定频率 50Hz

燃油牌号 (标准) 0#轻柴油 (常温)

燃油消耗 (100.%负载) 205g/kW · h

额定转速 3000rpm

噪声 (LP7m) 62-75dB (A)

外形尺寸 1450*870*1000mm (L × W × H)

机组重量 510kg

工作时间：8-15H

发动机参数：

品牌 大泽动力 (另选发动机价格另谈：康明斯、帕金斯、道依茨等)

柴油机型号 TO-2105

冷却方式 封闭式水循环冷却

供油方式 直喷

燃油消耗 (100-%负载) 205g/kW · h

调速方式 自动调速

进气方式 自然吸气

启动方式 DC24V电启动

柴油机功率 30HP

气缸数/缸体结构 四缸/L型

缸径行程 4*80*79mm

电机参数：

品牌 大泽动力

发电机类型 全铜无刷电机

输出频率 50Hz

防护等级 IP22

绝缘等级 H级

调节方式 AVR (自动电压调节器)

额定转速 (kw/r/min) 3000r/min

接线方式 三相四线、Y型接法

输出因数 COS =1.0 (滞后)

联系电话 13020198296