

陕西宇国电气JDZW-35电压互感器西安互感器厂

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 陕西宇国电气JDZW-35电压互感器西安互感器厂 |
| 公司名称 | 陕西宇国高压电气有限公司 |
| 价格 | 6500.00/台 |
| 规格参数 | JDJ2-35:JDJJ2-35 JDZXW-35:JDZX9-35 JDZ9-10:JDZX10-10 |
| 公司地址 | 陕西省西安市雁塔区大寨路185号18栋1单元102室（注册地址） |
| 联系电话 | 029-84352820 18189169507 |

产品详情

JDZ(X)W-35型电压互感器适用于额定频率为50Hz或60Hz、额定电压为35kV的交流电力系统中，作电能计量、电压监测和继电保护用。产品执行标准为GB 1207《电压互感器》。

安装场所: 户外。环境温度: 最高40℃；最低 -25℃；日平均不能超过30℃。大气条件: 大气中无严重污秽。

结构与特点: 本系列电压互感器为支柱式结构，采用户外环氧树脂全封闭浇注，耐污染及潮湿，也适用于热带地区使用，互感器不需要特别维护，只需定期地清除表面污物。互感器二次出线端子处安装接线端子盒，安全可靠。产品底座上有接地螺栓及供安装用的四个安装孔。

技术参数：

| 产品型号 | 额定电压比(kV) | 准确级或准确级组合 | 额定输出(VA) | 极限输出(VA) | 额定绝缘水平(kV) |
|----------|------------------------|----------------|-----------|----------|-------------|
| JDZW-35 | 35/0.1 | 0.2 | 60 | 1500 | 40.5/95/200 |
| | | 0.5 | 120 | | |
| | 35/0.1/0.1 | 0.2/0.2 | 30/30 | 800 | |
| | | 0.2/0.5 | 30/40 | | |
| JDZXW-35 | 35/ 3/0.1 3/0.1/3 | 0.2/6P(3P) | 30/100 | 800 | 40.5/95/200 |
| | | 0.5/6P(3P) | 60/100 | | |
| | 35 3/0.1 3/0.1 3/0.1/3 | 0.2/0.2/6P(3P) | 20/20/100 | 400 | |
| | | 0.2/0.5/6P(3P) | 20/30/100 | | |
| | | 0.5/0.5/6P(3P) | 30/30/100 | | |

陕西宇国高压电气集团有限公司，专注高压电气50余年。主要生产110KV, 35KV, 10KV的高低压成套设备，箱式变电站、电力变压器、互感器、断路器、隔离开关、负荷开关、避雷器、熔断器等。经销进口阀门定位器、质量流量计、变送器、变频器等仪器仪表。诚信服务，期待您的合作！

服务热线：029-84352820

手机（微信同步）：18189169507

企业QQ：3121645237

网址：www.sxygdq.com