变压器变比电桥厂家

产品名称	变压器变比电桥厂家
公司名称	扬州中平自动化技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省扬州市宝应县柳堡镇工业集中区
联系电话	0514-88779709 13505255289

产品详情

变压器变比测试仪技术参数

功能特点

1、真正三相测试：单相电源输入，内部数字合成三相标准正弦波信号，经大功率功放实现三相电源输出，失真度小，稳定性高，相间对称度极高，测试结果具有更好的等效性，不会出现组别误判等现象。

2、既可进行单相测量，又可实现三相绕组的自动测试，单相、三相均可测量极性，相角，一次完成测量AB、BC、CA三相的变比值、误差、分接位置、分接值等参数，可进行自动识别组号。

3、操作简单：无需选择接线方式，无需选择接线组别，测量Y/△、△/Y变压器无需外部短接，可根据选择的测试内容自动切换接线方式。

4、分接测试：能快速测量在各分接开关位置的变比及变比误差，额定变比只需输入一次，不必反复输入就能计算出各分接位置的变比误差。

5、独家首创可以以内置充电电池做为工作电源，现场不用寻找工作电源。（选配功能）

6、首次在变比测量中引入测量相角的概念，能测量高压侧与低压侧任意角度的相角。

7、能进行主变并列运行测试，真正实现变压器并列运行参数的检测。

8、抗振性好：“ jun ”品接插件的使用增强了抗振性能。

9、采用7寸高清彩屏显示数据效果和矢量图效果直观细腻。

10、革命性地将各电压、电流之间的大小及相位关系用矢量图直观的表示出来，使用户从主观上可以更轻易的明了各参量的实际意义。

11、本仪器所用的测试源是数字合成的标准正弦数字源，失真度小，不受工作电源的影响。

12、携带方便：体积小，重量轻。

技术参数

★ 测量范围：变比 0.8-10000

★ 组别：1-12

★ 准确度：0.1级0.8－2000

0.2级2000－5000

0.3级5000－10000

★ 相位差测试范围： 0～360 °

★ 相位测量精度：0.2 °

★ 相位差分辨率： 0.001 °

★ 仪器电源输入：220V±22V 、50Hz±1Hz

★ 外形尺寸：320×240×130（mm）

★ 重　量：3kg